

CY-M Out2

CY-M Out2, convertidor de potència reactiva

Code: M25252.

> Tipus Sortida: 2
> Sortida analògica: 4...20mA
> Sistema: Monofàsic
> Paràmetres: kvar

Descripció

Els convertidors **CY** transformen el senyal mesurat en un senyal de procés.
La sortida analògica és directament proporcional al valor de la potència reactiva monofàsica mesurada. La mesura és realitzada en veritable valor eficaç.

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



CY-M Out2

Convertidor de potència reactiva

Code: M25252.

Especificacions

Alimentació en alterna (aïllament)

Test d'impulsos (kV)	4 kV (1,2/50µs)
Tensió de prova (kV)	3 kV RMS 50 Hz 1min

Alimentació en alterna

Consum	3 VA
Freqüència	40...90 Hz
Tensió nominal	24/115/230/400 Vca (-15...+20 %)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	95 x 72 x 110 (mm)
Pes net (kg)	0,54

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20 (Terminals) IP 40 (Caixa)
Temperatura d'emmagatzematge	-40....+70 °C
Temperatura de treball	-10...+55 °C

Circuit de mesura de corrent

Consum	0,2 VA
Corrent nominal (In)	1 A / 5 A
Corrent mesura de fase	0...150 % In
Sobrecàrrega admisible	300 % In (permanent)

Circuit de mesura de tensió

Impedància d'entrada	3000 Ω/V
Marge de mesura de freqüència	45...65 Hz
Marge de mesura de tensió	0...150 % Vn
Tensió nominal	0...660 Vca
Tensió màxima de mesura permanent	1000 V

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-2, EN 50082-2, IEC 1010

Entrades analògiques

Impedància de càrrega en corrent	< 500 Ω
Arrissat (valor eficaç, RMS)	< 0,5 %
Impedància de càrrega en tensió	> 500 Ω



CY-M Out2

Convertidor de potència reactiva

Code: M25252.

Temps de resposta	< 300 ms (0...99 % Vn)

Sortides analògiques

Mode corrent: Rang nominal	0...10, 20 mAca
Sortida desplaçada	0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA
Mode de tensió: rang nominal de la sortida	0...5, 10 Vca

Precisió de mesures

Mesura del corrent de fase	0,5 % FE

CY
Convertidor de potència reactiva

CODI	TIPUS	Tipus Sortida	Sortida analògica	Sistema	Paràmetres
Reactive power. Auxiliary supply 230 V, 40...90 Hz, Accuracy: ± 0,5 % reading					
M25252.	CY-M Out2	2	4...20mA	Monofàsic	kvar

Indiqueu: valor zero, fons d'escala, tipus de sortida, Un (entre fases), In i Fn.
Configureu els equips mitjançant la taula de codificació a les pàgines següents

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




CY-M Out2


Convertidor de potència reactiva

Code: M25252.

Dimensions



Conexions



Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.