

computer two

computer two, Regulador de reactiva de 2 passos, IP 00

Code: R13823. **DESCATALOGADO**

> Programa: 1.2,5
> Relé d'alarma: No
> Rang mesura (V): 400
> Alimentació Vca: 230 Vca (FN)
> Nº Passos: 2
> : .../250 mA
> Unitat maniobra: Contactor

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III
Consum	3 VA
Freqüència	50-60 Hz
Tensió nominal	230 V ~ ±15%

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	90 x 90 x 5 (mm)
Pes net (kg)	0,18

Característiques ambientals

Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Normes

Certificacions	UL
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament	Protecció contra descàrregues elèctriques per doble aïllament classe II (CEI 61010)
Normes	IEC 61326-1 , IEC 61010-1 , UL 508

Circuit de mesura de corrent

Corrent nominal (In)	0,25 A ~
Sobrecàrrega admisible	1,2 In
Sobrecàrrega permanent	1,2 In
Connexió	Entre V2 i N

Circuit de mesura de tensió

Tensió nominal	400 V ~ ±15%

Sortides digitals de relé

Vida elèctrica	$10x10^{4}$ maniobras
Vida mecànica	$5x10^{6}$ maniobres

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



computer two

Code: R13823.

Necessita transformadors MC, no inclosos. Vegeu l'apartat M - transformadors de mesura i shunts

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.