



## OPTIM FRF-25-440

OPTIM FRF-25-440, Condensador fix amb Reactància de rebuig de P=7%

Code: R5X350.

- > Secció cable (mm<sup>2</sup>): 10
- > kvar (400 V): 21
- > kvar (440 V): 25
- > Tensió ús (V): 440

### Descripció

Els condensadors amb filtres de rebuig **FRF / FRM** són equips d'un sol pas dissenyats per a la compensació d'energia reactiva en motors i transformadors on els nivells de càrregues són constants i el contingut d'harmònics és elevat i hi ha un risc de ressonància. Inclouen:

- **FRF**: protecció general per fusible tipus NH-00 d'alt poder de tall (APR) per al mateix condensador.
- **FRM**: protecció general magnetotèrmica per al propi condensador.

### Aplicació

La seva aplicació se centra bàsicament en la compensació per a transformadors, motors. En general, per a la compensació d'instal·lacions amb càrregues constants i on el contingut d'harmònics en xarxa és elevat.



## OPTIM FRF-25-440

Condensador fix amb reactància de rebuig de  $p = 7\%$

Code: R5X350.

### Especificacions

#### Característiques elèctriques

Tensió de reforç	440 V
Tolerància C	$\pm 10\%$

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	650 x 1060 x 420 (mm)
--	-----------------------

#### Característiques ambientals

Humitat relativa (sense condensació)	80%
--------------------------------------	-----

#### Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000 m
---------------------------------------	--------

#### Pes net (kg)

	78
--	----

#### Prestacions

Components	Condensador CF Protecció general per fusible amb alt poder de tall (APR). Sèrie NH-00.
------------	--

#### Protecció

Element	Regeneració dielèctrica Fusible intern Sistema de sobrepressió Vermiculita
---------	--

#### OPTIM FRF

Condensadors fixos amb reactància de rebuig de P = 7 % (fres = 189 Hz), 50 Hz

CODI	TIPUS	kvar (400 V)	kvar (440 V)	Secció cable (mm <sup>2</sup> )	kvar (400 V)	kvar (440 V)	Secció cable (mm <sup>2</sup> )
<b>OPTIM FRF, fuse protection APR, 440 V, 50 Hz</b>							
R5X350.	OPTIM FRF-25-440	21	25	10			
R5X370.	OPTIM FRF-37,5-440				31	37,5	16
R5X380.	OPTIM FRF-50-440				42	50	25
R5X390.	OPTIM FRF-60-440	50	60	35			
R5X3A0.	OPTIM FRF-75-440	62	75	50			
R5X3B0.	OPTIM FRF-100-440	83	100	70			

See CFB capacitor and RZ /RBZ reactor components in the Low Voltage Capacitor and Reactor Section. Cable cross-section for installations with  $U_n = 400$  V. The installation company must ensure compliance with the low voltage directive at all times, in accordance with the particularities of each installation and type of cable



## OPTIM FRF-25-440

Condensador fix amb reactància de rebuig de  $p = 7\%$

Code: R5X350.

### Dimensions

