

FAR5-Q6-375-400

FAR5-Q6-375-400

Code: R7C108. **DESCATALOGADO**

> Filtres híbrids dabsorció. Corrent nominal: 586 A. Corrent màx. 5è (A): 300. Potència kvar: 375. Composició: 5 x 75.

Descripció

Els filtres **FAR-Q** estan dissenyats per a la compensació d'energia reactiva en xarxes amb distorsió harmònica mitjana, és a dir, a xarxes on l'objectiu és la millora del factor de potència i alhora el filtratge d'harmònics . Maniobra per contactors.

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



FAR5-Q6-375-400

Filtre híbrid d'absorció

Code: R7C108.

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50 / 60 Hz
Tensió nominal	400 Vca /480 Vca F-F

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	1100 x 1900 x 650 (mm)
Envoltant	Treated and painted steel. Frame RAL 1013 / Doors RAL 3005
Gestió tèrmica	Natural
Fixació	On the ground
Pes net (kg)	550

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20
Instal·lació, lloc, posició.	Inside
Temperatura de l'ambient	-10 ... +45 °C

Característiques elèctriques

Freqüència de ressonància (fh)	1,1 fh
Tensió d'aïllament, circuit	2 kV (inductancia) / 3 kV (aislamiento a masa del condensador)

Normes

Normes	IEC 61642, IEC 60831, IEC 60439, IEC 60289, IEC 60664

Corrent màxim a la instal·lació

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.