

BMFC3-066-120

,

Code: R9BMF0.

Descripció

Les bateries en bastidor, estan formades per:

- Condensadors
- Transformadors de desequilibri
- A partir de 36 kV, les bateries es dissenyen amb un bastidor per fase amb els aïlladors suport del nivell d'aïllament adequat a la tensió de servei de la xarxa.

Com a opcional:

- Reactàncies de xoc **RMV**
- Reactàncies de descàrrega ràpida

Aplicació

Les bateries a bastidors són molt habituals en subestacions de distribució i, especialment, en aplicacions d'Alta Tensió. Poden ser utilitzades en qualsevol tipus d'instal·lació, però és necessària la utilització de tanques o suports elevadors per evitar contactes amb les parts actives.

Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



BMFC3-066-120

Bateries a bastidor

Code: R9BMF0.

Especificacions

Característiques elèctriques

Freqüència	50 / 60 Hz
Nivell d'aïllament	7,2 ... 33 kV
Potència	600 ... 7200 kvar
Tensió	7,2 ... 33 kV

Característiques mecàniques

Material	Panels and frames: Painted and treated steel

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 00
Instal·lació, lloc, posició.	Indoor / Outdoor

CIRKAP-B
Bateries de condensadors MT en bastidor

CODI	TIPUS
R9BMF0.	BMFC3-066-120

Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.