



TQ-12 4000/5

TQ-12 4000/5, Transformador de corriente de núcleo partido

Código: M74056. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Pletina (mm): 160 X 80
> Sistema: Monofásico
> Clase 0,5 Potencia (VA): 20
> Clase 1 Potencia (VA): 25
> Clase 3 Potencia (VA): 30
> Rango medida (A): 4000/5
> Corriente de entrada: 4000 A

> Tipo transformador: Núcleo partido

Descripción

La gama de transformadores **TQ** ha sido diseñada para facilitar la instalación mediante su núcleo partido que permite su colocación sin necesidad de interrumpir el suministro, tanto en instalaciones con cable como con pletina. Sus principales características son:

- o Tipos desde 100 hasta 5000 A en primario
- $\circ~$ Tipos codificables de secundario .../5 A , .../1 A , .../250 mA
- o Dimensión pletina desde 20 x 30mm hasta 160 x 80 mm
- Transformadores certificados
- Accesorio para fijación en carril DIN (no disponible para TQ-12)

Aplicación

Ideal para instalaciones donde no es posible parar el suministro eléctrico para poder instalar los transformadores.







TQ-12 4000/5

Código: M74056.

Especificaciones

Fk d::dd (FS)	10
Factor de seguridad (FS)	
Potencia	20(Clase 0.5), 25(Clase 1), 30(Clase 3)
Tensión de aislamiento entre terminales S1-S2	3 kV
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	179.55 x 235 x 77.77 (mm)
Envolvente	Plástico VO autoextinguible
Fijación	Mural o carril DIN mediante accesorio
Peso Neto (kg)	2
Características ambientales	
Clase térmica	Clase B (+130 °C)
Grado de protección	IP 20
Humedad relativa (sin condensación)	15 85 %
Temperatura de almacenamiento	-40 +85 °C
Temperatura de trabajo	-5 +40 °C
Características técnicas específicas de los sensores de corrier	nte
Tensión de trabajo	0,72 kV~ máx.
Circuito de medida de corriente	
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Corriente primaria medida	4000A
Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 lth
Intensidad térmica de cortocircuito (Ith)	60 ln
Relación de transformación	/ 5 A
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	1000
Normas	UNE-EN 61869-1, UNE-EN 61869-2, UL 94

Para otras configuraciones ver tabla de prestaciones adicionales









TQ-12 4000/5

Código: M74056.

Dimensiones Conexiones





(1) Una vez cableado el secundario del transformador (S1 y S2) al equipo de medida, eliminar el puente realizado entre los secundarios de tensión /
Once the secondary of the transformer (S1 and S2) is wired to the measuring device,disconnect the jumper installed between the secondary current.

