FAR5-Q6-375-400

FAR5-Q6-375-400

Código: R7C108. **DESCATALOGADO**

> Filtros híbridos de absorción. Corriente nominal: 586 A. Corriente máx. 5º (A): 300. Potencia kvar: 375. Composición: 5 x 75.

Descripción

Los filtros **FAR-Q** están diseñados para la compensación de energía reactiva en redes con distorsión armónica media, es decir, en redes donde el objetivo es la mejora del factor de potencia y al mismo tiempo el filtrado de armónicos. Maniobra por contactores.

Fecha creación: 15/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

FAR5-Q6-375-400

Filtro híbrido de absorción

Código: R7C108.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50 / 60 Hz
Tensión nominal	400 Vca /480 Vca F-F

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	1100 x 1900 x 650 (mm)
Envolvente	Acero tratado y pintado. Bastidor RAL 1013 / Puertas RAL 3005
Fijación	Sobre el suelo
Ventilación	Natural
Peso Neto (kg)	550

Características ambientales

Grado de protección	IP 20
Instalación, lugar, posición.	Interior
Temperatura del ambiente	-10 ... +45 °C

Características Eléctricas

Frecuencia de resonancia (fh)	1,1 fh

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2 kV (inductancia) / 3 kV (aislamiento a masa del condensador)

Normas

Normas	IEC 61642, IEC 60831, IEC 60439, IEC 60289, IEC 60664

Máxima corriente en la instalación

Fecha creación: 15/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.