CMC-20B+RD+CABLES

CMC-20B+RD+CABLES, Contacteur avec résistance décharge rapide

Code: R281B4.

> Fréquence (Hz): 50 / 60
> kvar 220-240V: 11
> kvar 400-440-480 V: 20
> kvar 500-550V: 24
> kvar 660-690 V: 30
> Loque de pré-insertion: Inclus
> Tensión bobine (Vca): 230

La description

La série **CMC-B** est constituée par des contacteurs pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs. Avec un nombre élevé d'opérations et une haute résistance électrique qui en fait des contacteurs robustes et durables.

Application

Pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs de puissance.

CMC-20B+RD+CABLES

Contacteur

Code: R281B4.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	220 ... 690 V

Caractéristiques électriques

Cadence de manœuvre	120/h
Courant de fonctionnement nominal	29 A (400 V)
Tension / tolérance de la bobine	230 V / 0,85 ... 1,1 Un
Durée de vie électrique	200000 cycles
Tension d'isolement, circuit	690 ... 1000 V

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	54.8 x 86 x 107.9 (mm)
Poids (kg)	0,402

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 00
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de travail	-25 ... +55 °C

Règlementation

Certifications	VDE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 60947-4-1, VDE 0660

CMC-B+RD
Contacteurs avec résistance de décharge rapide

CODE	TYPE	Fréquence (Hz)	kvar 220-240V	kvar 400-440-480 V	kvar 500-550V	kvar 660-690 V
R281B6.	CMC-12B+RD+CABLES	50 / 60	6.7	12.5	12	18
R281B4.	CMC-20B+RD+CABLES	50 / 60	11	20	24	30
R281B8.	CMC-32B+RD+CABLES	50 / 60	14	25	30	35
R281B1.	CMC-40B+RD+CABLES	50 / 60	20	30	35	40
R281B9.	CMC-75B+RD+CABLES	50 / 60	29	50	60	70
R281B3.	CMC-85B+RD+CABLES	50 / 60	32	60	70	80
R281BH.	CMC-150D+RD+CABLES	50 / 60	45	80	100	115

CMC-20B+RD+CABLES

Contacteur

Code: R281B4.

Date de création: 12/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.