,

Code:

La description

Les filtres FB3 sont des filtres de blocage du 3e harmonique, conçus pour réduire ce dernier au sein d'installations à charges monophasées déformantes.

Application

Charges monophasées : ordinateurs, écrans TFT, projecteurs, etc.

Date de création: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



Code:

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Fréquence	50 HZ (60 Hz bajo demanda)
Tension nominale	220/240 Vca F-N

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	204 x 310 x 233 (mm)
Poids (kg)	8

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 23 (UNE-EN 60529)
Humidité relative (sans condensation)	95%
Température de travail	-10 ... +50 °C

Caractéristiques électriques

Courant transitoire maximum	10 A (1 min suivi d'au moins 5 min jusqu'à la valeur nominale)

Circuit de mesure de courant

Surcharge admissible	6 A (au jeu de prises)
Surcharge permanente	6 A (in the set of sockets)

Date de création: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.