,

Code:

La description

Les filtres FAR-Q sont conçus pour la compensation de l'énergie réactive au sein de réseaux à distorsion harmonique modérée, à savoir au sein des réseaux dans lesquels l'objectif réside dans l'amélioration du facteur de puissance et dans le filtrage des harmoniques. Commande par contacteurs.

Date de création: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



Code:

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Fréquence	50 / 60 Hz
Tension nominale	400 Vca /480 Vca F-F

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	1500 x 1900 x 650 (mm)
Boîtier	Acier traité et peint. Cadre RAL 1013 / Portes RAL 3005
Gestion thermique	Naturel
Fixation	On the ground
Poids (kg)	687

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20
Installation, lieu, position.	Inside
Température ambiante	-10 ... +45 °C

Caractéristiques électriques

Fréquence de résonance (fh)	1,1 fh
Tension d'isolement, circuit	2 kV (inductancia) / 3 kV (aislamiento a masa del condensador)

Règlementation

Règlementation	IEC 61642, IEC 60831, IEC 60439, IEC 60289, IEC 60664

Courant maximal dans l'installation

Date de création: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.