,

Código:

Descripción

- Mide todos los principales parámetros eléctricos de una red monofásica, red trifásica equilibrada y red trifásica desequilibrada con neutro
- Medición de energía incorporada
- Medición del THD en A y en V
- Detecta corrientes de fuga y sentido de giro de las fases
- Dispone de memoria interna para registrar parámetros automáticamente
- Visualiza los máximos y mínimos de los parámetros eléctricos
- Reducido tamaño y peso (300 g), robusto y de muy fácil manejo
- Autodetección de las pinzas

Aplicación

- Cálculo de la capacidad en kvar para compensar la instalación
- Visualización de la energía que se compensa con una batería de condensadores determinada
- Creación de alarmas de distorsión armónica para detectar resonancias

Fecha creación: 25/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



Código:

Especificaciones

Alimentación auxiliar

Autonomía batería	200 h
Batería	2 X 1,5 V c.c.(pilas LR6 tipo AA)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	100 x 172 x 50 (mm)
Peso Neto (kg)	0,6

Circuito de medición de corriente

Rango de medición de corriente de fase	2 Vrms (depende pinza)

Circuito de medición de tensión

Rango de medición de frecuencia	45...65 Hz
Rango de medición de tensión	45...65 Hz
Tensión máxima de medición permanente	10 % (550V c.a.)

Interfaz de usuario

Teclado	1 ON/OFF + 7 teclas de funciones
Tipo de pantalla	7 segmentos
Tamaño del área visible de la pantalla	3 líneas x 4 dígitos, iconos indicativos

Normas

Normas	IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4 (CISPR 11:1997 MOD), Radiada (CISPR 22:1997 MOD-Clase A), IEC 61000-6-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-6-1

Precisión de medición

Medición de potencia activa (kW)	1% ±2 dígitos
Medición de tensión de fase	0,5% ±2 dígitos