



RZ-5-400

RZ-5-400, Reactancia III para Filtros de rechazo

Código: P73110.

> L(mH): 7,66

> Para condensador: CLZ-FP-46/6,25

> In (A): 7,2

> Un (V): 400

> Frecuencia (Hz): 50> kvar (400 V): 5> Pérdidas: 26

Descripción

CIRCUTOR dispone de una gama estándar de reactancias de rechazo p=7%, con una frecuencia de resonancia de 189 Hz para redes de 50 Hz (o bajo demanda 227 Hz para redes de 60 Hz). Este es el valor más frecuente de sintonía para evitar cualquier resonancia al armónico 5° y superiores. El conjunto condensador-reactancia absorbe parte de la corriente de 5° armónico y actúa como un filtro de rechazo para las frecuencias superiores. En algunas instalaciones se requieren otros valores de p%, como por ejemplo 8,7% (170 Hz), 6% (204 Hz), 14% (134 Hz), etc.

CIRCUTOR puede construir bajo demanda reactancias adaptadas a cualquier valor de potencia, p %, tensión y frecuencia. Las reactancias para baja potencia, tipo RZ, están construidas con chapa de bajas pérdidas y bobinadas con conductor de cobre. La conexión se realiza mediante bornes adecuados. Para potencias superiores se emplean las reactancias RBZ con núcleo de chapa magnética con entrehierros múltiples, lo cual le confiere unas excelentes características y muy bajas pérdidas. Los bobinados son con banda de aluminio (o banda de cobre, bajo demanda) y las conexiones de entrada y salida se realizan mediante pletina.

Tanto las reactancias tipo **RZ** como las **RBZ** incorporan una impregnación al vacío de resina con base de poliéster para aumentar el aislamiento, proporcionar mayor consistencia mecánica y reducir el ruido.

Aplicación

Las reactancias de rechazo de la serie **RZ / RBZ** están indicadas para su uso en baterías de condensadores en instalaciones con un alto contenido de armónicos. Las reactancias deben ser conectadas en serie con cada condensador para asegurar una protección adecuada de los condensadores, así como evitar efectos de resonancia en la instalación.



Página 2 de 3





RZ-5-400

Reactancias

Código: P73110.

Especificaciones

Alimentación en alterna		
Frecuencia	50 Hz	
Características eléctricas		
Sobrecarga permanente	1,17 x ln	
Factor de sobretensión (p %)	7 % (189 Hz)	
Linealidad (5% L)	1,75 x ln	
Tolerancia L	± 5 %	
Valor de L (mH)	7.66	
Tensión de aislamiento, circuito	3 kV	
Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	155 x 165 x 92 (mm)	
Peso Neto (kg)	4	
Características ambientales		
Temperatura del ambiente	-10 +45 °C	

RZ-RBZ Reactancia III para Filtros de rechazo

CÓDIGO	TIPO	L(mH)	Para condensador	In (A)	Frecuencia (Hz)	kvar (400 V)	Pérdidas	Un (V)	P%
P73110.	RZ-5-400	7,66	CLZ-FP-46/6,25	7,2	50	5	26	400	7%
P73112.	RZ-6,25-400	6,1	CLZ-FP-52/10	9	50	6,25	33	400	7%
P73115.	RZ-10-400	3,83	CLZ-FP-46/12,5	15	50	10	52	400	7%
P73117.	RZ-12,5-400	3,05	CLZ-FP-46/15	18	50	12,5	57	400	7%
P73120.	RZ-15-400	2,55	CLZ-FP-46/19	22	50	15	59	400	7%
P73125.	RBZ-20-400	1,91	CLZ-FP-46/25	29	50	20	79	400	7%
P73130.	RBZ-25-400	1,53	CLZ-FP-46/30	36	50	25	93	400	7%
P73135.	RBZ-30-400	1,27	2 x CLZ-FP-46/19	43	50	30	124	400	7%
P73140.	RBZ-40-400	0,95	2 x CLZ-FP-46/25	58	50	40	149	400	7%
P73145.	RBZ-50-400	0,76	2 x CLZ-FP-46/30	72	50	50	189	400	7%
P73150.	RBZ-60-400	0,63	3 x CLZ-FP-46/25	87	50	60	210	400	7%
P73155.	RBZ-80-400	0,48	3 x CLZ-FP-46/33,3	115	50	80	241	400	7%









RZ-5-400

Reactancias

Código: P73110.

Dimensiones





Tipo	A mm	B mm	C mm	D* mm	E* mm	F mm	G mm	kg	
RZ-5-400	155	76	165	75	55	7	-	4	
RZ-6,24-400	180	112	190	90	75	7	-	6	
RZ-10-400	180	112	190	90	75	7	-	6,5	
RZ-12,5-400	180	112	190	90	75	7	-	7	
RZ-15-400	180	112	190	90	75	7	-	8	
Tipo	A mm	B mm	C mm	D* mm	E* mm	F mm	G mm	kg	
REZ-05-400	150	90	155	75	70	7	-	4	
REZ-10-400	180	110	195	90	83	7	-	7	
REZ-15-400	180	120	195	90	93	7	-	9	
REZ-20-400	250	130	245	130	98	7	-	15	
REZ-25-400	250	130	245	130	98	7	-	16	
REZ-30-400	250	130	245	130	98	7	-	17	
* Distance between fixations									

