



## OPTIM 14L P&P-880-480-60Hz

OPTIM 14L P&P-880-480-60Hz, Batería automática de condensadores 60 Hz

Código: R3L6D5.

- > Frecuencia (Hz): 60 Hz
- > kvar (480 V): 880
- > Interruptor aut.(A): 3 x 1600
- > Composición: 11x80
- > Fijación: En suelo
- > P%: 7

### Descripción

Los Bancos de capacitores serie **OPTIM P&P** son equipos diseñados para la compensación automática de energía reactiva en redes donde los niveles de cargas son fluctuantes y Los variaciones de potencia tienen carencia de segundos, mediante maniobra por contactores.

### Aplicación

Su simplicidad de instalación, conjuntamente con su alta tecnología y robustez, hacen de la serie **OPTIM P&P** el equipo ideal para compensar la reactiva en instalaciones donde los niveles de carga son fluctuantes.



# OPTIM 14L P&P-880-480-60Hz

Bancos de capacitores

Código: R3L6D5.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

|            |       |
|------------|-------|
| Frecuencia | 60 Hz |
|------------|-------|

### Características eléctricas

|              |            |
|--------------|------------|
| Tolerancia C | -5% / 10 % |
|--------------|------------|

### Características mecánicas

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 2100 x 1900 x 650 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 485                    |

### Características ambientales

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Humedad relativa (sin condensación) | 80% |
|-------------------------------------|-----|

### OPTIM P&P 60Hz

Banco de capacitores Plug & Play, 60 Hz.

| CÓDIGO  | TIPO                       | kvar (240 V) | Interruptor aut.(A) | Composición | kvar (480 V) |
|---------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| R3L2F0. | OPTIM 5 P&P-25-240-60Hz    | 25           | 3 x 125             | 5+2x10      |              |
| R3L2F1. | OPTIM 5 P&P-43,75-240-60Hz | 43,75        | 3 x 160             | 6,25+3x12,5 |              |
| R3L2F2. | OPTIM 5 P&P-56,25-240-60Hz | 56,25        | 3 x 200             | 6,25+4x12,5 |              |
| R3L3F3. | OPTIM 9 P&P-72,5-240-60Hz  | 72,5         | 3 x 250             | 6x12,5      |              |
| R3L3F5. | OPTIM 9 P&P-87,5-240-60Hz  | 87,5         | 3 x 400             | 7x12,5      |              |
| R3L3F7. | OPTIM 9 P&P-100-240-60Hz   | 100          | 3 x 400             | 8x12,5      |              |
| R3L3F9. | OPTIM 9 P&P-112,5-240-60Hz | 112,5        | 3 x 400             | 9x12,5      |              |
| R3L4F1. | OPTIM 8 P&P-135-240-60Hz   | 135          | 3 x 630             | 15+4x30     |              |
| R3L4F2. | OPTIM 8 P&P-165-240-60Hz   | 165          | 3 x 630             | 15+5x30     |              |
| R3L4F4. | OPTIM 8 P&P-195-240-60Hz   | 195          | 3 x 630             | 15+6x30     |              |
| R3L4F6. | OPTIM 8 P&P-210-240-60Hz   | 210          | 3 x 800             | 7x30        |              |
| R3L4F8. | OPTIM 8 P&P-240-240-60Hz   | 240          | 3 x 800             | 8x30        |              |
| R3L5F4. | OPTIM 8L P&P-260-240-60Hz  | 260          | 3 x 1000            | 20+6x40     |              |
| R3L5F8. | OPTIM 8L P&P-300-240-60Hz  | 300          | 3 x 1000            | 20+7x40     |              |
| R3L5F1. | OPTIM 8L P&P-320-240-60Hz  | 320          | 3 x 1250            | 8x40        |              |
| R3L6F1. | OPTIM 14L P&P-360-240-60Hz | 360          | 3 x 1250            | 9x40        |              |
| R3L6F3. | OPTIM 14L P&P-400-240-60Hz | 400          | 3 x 1600            | 10x40       |              |
| R3L6F5. | OPTIM 14L P&P-440-240-60Hz | 440          | 3 x 1600            | 11x40       |              |
| R3L6F8. | OPTIM 14L P&P-480-240-60Hz | 480          | 3 x 1600            | 12x40       |              |
| R3L2D3. | OPTIM 5 P&P-50-480-60Hz    |              | 3 x 100             | 10+2x20     | 50           |



# OPTIM 14L P&P-880-480-60Hz

Bancos de capacitores

Código: R3L6D5.

| CÓDIGO  | TIPO                       | kvar (240 V) | Interruptor aut.(A) | Composición | kvar (480 V) |
|---------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| R3L2D6. | OPTIM 5 P&P-75-480-60Hz    |              | 3 x 125             | 2x12,5+2x25 | 75           |
| R3L2D8. | OPTIM 5 P&P-100-480-60Hz   |              | 3 x 160             | 4x25        | 100          |
| R3L2D1. | OPTIM 5 P&P-125-480-60Hz   |              | 3 x 200             | 5x25        | 125          |
| R3L3D0. | OPTIM 9 P&P-150-480-60Hz   |              | 3 x 250             | 6x25        | 150          |
| R3L3D1. | OPTIM 9 P&P-162,5-480-60Hz |              | 3 x 400             | 12,5+6x25   | 162,5        |
| R3L3D2. | OPTIM 9 P&P-175-480-60Hz   |              | 3 x 400             | 7x25        | 175          |
| R3L3D3. | OPTIM 9 P&P-187,5-480-60Hz |              | 3 x 400             | 12,5+7x25   | 187,5        |
| R3L3D5. | OPTIM 9 P&P-200-480-60Hz   |              | 3 x 400             | 8x25        | 200          |
| R3L3DA. | OPTIM 9 P&P-212,5-480-60Hz |              | 3 x 400             | 12,5+8x25   | 212,5        |
| R3L3D7. | OPTIM 9 P&P-225-480-60Hz   |              | 3 x 400             | 9x25        | 225          |
| R3L4D1. | OPTIM 8 P&P-250-480-60Hz   |              | 3 x 400             | 5x50        | 250          |
| R3L4D2. | OPTIM 8 P&P-275-480-60Hz   |              | 3 x 630             | 25+5x50     | 275          |
| R3L4D0. | OPTIM 8 P&P-300-480-60Hz   |              | 3 x 630             | 6x50        | 300          |
| R3L4D7. | OPTIM 8 P&P-325-480-60Hz   |              | 3 x 630             | 25+6x50     | 325          |
| R3L4D8. | OPTIM 8 P&P-350-480-60Hz   |              | 3 x 630             | 7x50        | 350          |
| R3L4DA. | OPTIM 8 P&P-375-480-60Hz   |              | 3 x 630             | 25+7x50     | 375          |
| R3L4D4. | OPTIM 8 P&P-400-480-60Hz   |              | 3 x 800             | 8x50        | 400          |
| R3L5D0. | OPTIM 8L P&P-440-480-60Hz  |              | 3 x 800             | 40+5x80     | 440          |
| R3L5D1. | OPTIM 8L P&P-520-480-60Hz  |              | 3 x 1000            | 40+6x80     | 520          |
| R3L5D3. | OPTIM 8L P&P-600-480-60Hz  |              | 3 x 1000            | 40+7x80     | 600          |
| R3L5D4. | OPTIM 8L P&P-640-480-60Hz  |              | 3 x 1250            | 8x80        | 640          |
| R3L6D0. | OPTIM 14L P&P-720-480-60Hz |              | 3 x 1250            | 9x80        | 720          |
| R3L6D3. | OPTIM 14L P&P-800-480-60Hz |              | 3 x 1600            | 10x80       | 800          |
| R3L6D5. | OPTIM 14L P&P-880-480-60Hz |              | 3 x 1600            | 11x80       | 880          |
| R3L6D7. | OPTIM 14L P&P-960-480-60Hz |              | 3 x 1600            | 12x80       | 960          |