# EMB-60/400

EMB-60/400, Unidades de maniobra estática trifásica, para Condensador de 6 bornes

Código: R41236.

> kvar (400 V): 60

## Descripción

Los módulos de maniobra estática Serie **EM** constituyen el bloque básico para la construcción de bancos estáticos para la compensación del factor de potencia. Estas bancos emplean tiristores en vez de los clásicos contactores para la conexión de cada uno de los grupos de capacitores y resultan idóneas en instalaciones en las que la corriente de carga presenta fluctuaciones rápidas y muy grandes (cambios de carga en intervalos que pueden oscilar entre unas pocas décimas de segundo y 8 ó 10 segundos).

## Aplicación

Las unidades de maniobras estáticas Serie EM están diseñadas para permitir la conexión y desconexión de capacitores en milisegundos. Se pueden usar tanto para la formación de bancos con varios escalones, como para la compensación individual de una carga que por carencia de conexión / desconexión necesita ser compensada instantáneamente, como por ejemplo, equipos de soldadura, grúas, ascensores, etc.

# EMB-60/400

Unidades de maniobra estática (trifásicas)

Código: R41236.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 50/60 Hz |

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 177 x 485 x 268 (mm) |
| Peso Neto (kg) | 11 |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura del ambiente | 40 °C (máx) |

**EMF / EMB**
Unidades de maniobra estática trifásica, para Capacitor de 6 bornes

| CÓDIGO | TIPO | kvar (400 V) |
|---|---|---|
| R41133. | EMF-40/400 | 40 |
| R41136. | EMF 60/400 | 60 |
| R41137. | EMF-80/400 | 80 |
| R41233. | EMB-40/400 | 40 |
| R41236. | EMB-60/400 | 60 |
| R41237. | EMB-80/400 | 80 |

# EMB-60/400

Unidades de maniobra estática (trifásicas)

Código: R41236.

## Dimensiones