



computer SMART III 12, Reguladores de energia reativa trifásicos. Regulação, medição, controlo de fugas e comunicações

Código: R13862.

> Relé alarma: Sim

> Comunicaçãos: RS-485

> Intervalo Medida (V): 20...300

> I∆n (A): Sim

> Alimentação (Vac): 100...520 Vca

> N° Passos: 12

> Corrente entrada: .../5A | .../1A > Unidade manobra: Contactor

Descrição

A medição com três transformadores de corrente assegura uma leitura análoga à do contador da companhia. O regulador de energia reactiva Computer SMART III é o único do mercado que, além da tradicional medição com um só transformador de corrente, confere a possibilidade de realizar a medição com 3, incorporando também as funções de um analisador de redes completo, assim como o controlo de correntes residuais de fuga (transformadores de corrente serie WG).

O Computer SMART III é um regulador que assegura uma excelente manutenção preventiva, mediante a programação dos seus alarmes e das opções de teste de estado dos condensadores, oferecendo a máxima supervisão e segurança ao seu equipamento de compensação.

Aplicativo

A ligação com 1 ou 3 transformadores permitida pelo Computer SMART III convertem-no no regulador ideal em qualquer instalação, sendo possível:

- o Mudar de 1 para 3 transformadores em caso de:
 - o Alterações na penalização de reactiva.
 - o Alterações dos hábitos de consumo.
 - O Desequilíbrios importantes no sistema.
- O Trocar o regulador em qualquer bateria
- o Ideal em instalações com até 4 cos φ objectivos, para adaptar-se a qualquer necessidade de compensação (diferentes intervalos horários).
- o Permite a sua utilização em equipamentos de compensação de Média Tensão.







Código: R13862.

Especificações

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	13 20 VA
Frequência	50 60 Hz
Tensão nominal	100 520 V ~
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	144 x 144 x 71 (mm)
Envolvente	Plástico auto-extinguível V0
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,6
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 51 (Frontal), IP 31 (não montado)
Humidade relativa (sem condensação)	5 95%
Temperatura de armazenamento	-20 +70 °C
Temperatura de trabalho	-10 +55 °C
Circuito de medição de corrente	
Corrente nominal (In)	/5A ó/1A
Margem de medição de corrente de fase	3 120 % In
Corrente mínima de medição	50 mA
Circuito de medição de tensão	
Categoria da instalação	CAT III 300 V
Frequência de amostragem	45 65 Hz
Impedância de entrada	660 kΩ
Margem de medição de frequência	45 65 Hz
Margem de medição de tensão	20300 V F-N / 35520 V F-F
Tensão nominal	230 V Ph-N, 400 V Ph-Ph
Tensão mínima de medição (Vstart)	20 V F-N, 35 V F-F
Normas	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 61010, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, Medidas conforme a : IEC 61557-12
nterface do utilizador	
LED	4 LED
Teclado	Capacitive, 5 keys
Tipo de visor	LCD Custom COG







Código: R13862.

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	Optoisolado
Quantidade	2
Tipo	Contato sem potencial

Medição de correntes de fugas (ID)

Corrente nominal do secundário	0,003 A
Corrente mínima de medição (Istart)	10 mA
Intervalo de medição	0,01 1,5 A

Saídas digitais de relés

Quantidade	14 (12 salidas, 1 ventilador, 1 alarma)
Corrente máxima	1A
Tensão máxima de contactos abertos	1 kV
Vida elétrica	30 x 10 ³ ciclos
Vida mecânica	5x10 ⁶ ciclos
Potência máxima de comutação	2500 VA

Saídas digitais de transístor

Quantidade	2
Tipo	NPN
Saída de pulsações, corrente máxima	50 mA
Tensão máxima	24 Vcc

Precisão na medição

Medição de corrente de fase	0,5% ± 1 dígito
Medição de energia reativa (kvarh)	classe 1
Medição de potência reativa (kvar)	1% ± 2 dígitos
Medição de energia ativa (kWh)	classe 1
Medição de potência ativa (kW)	0,5% ± 2 dígitos
Medição de tensão de fase	0,5% ± 1 dígito

Comunicação em série

Protocolo	Modbus RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

computer SMART III

Reguladores de energia reativa trifásicos. Regulação, medição, controlo de fugas e comunicações

CÓDIGO	MODELO	Unidade manobra	N° Passos	Corrente entrada
R13851.	computer SMART III 6	Contactor	6	/5A /1A







Código: R13862.

CÓDIGO	MODELO	Unidade manobra	N° Passos	Corrente entrada	
R13862.	computer SMART III 12	Contactor	12	/5A /1A	
R13864.	computer SMART III 14	Contactor	14	/5A /1A	







Código: R13862.

Dimensões Conexões







