



BC96 4...20mA

BC96 4...20mA, Indicador de procés, 90° panell 96x96

Code: M11831.

- > Escala: 90° , P1
- > Precisió: 1,5
- > Fons Escala: 4...20 mA
- > Equip: BC96
- > Mòduls: 96x96

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar.
- Caixes DIN de dimensions 48, 72, 96 i 144 mm.
- Classe de precisió 1,5
- Mesura a C.C. de 0...10 V, 0/4...20 mA, .../60 mV
- Escales intercanvials per a BC48, BC72, BC96, BM 45

Aplicació

Per a la mesura del valor mitjà de tensions i corrents en circuits de corrent continu, fins i tot de tipus polsant, en un marge de valors molt amplis.



BC96 4...20mA

Indicadors de procés de bobina mòbil

Code: M11831.

Especificacions

Característiques mecàniques

| | |
|--|---------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 96 x 96 x 4902 (mm) |
| Fixació | Panell |

Característiques ambientals

| | |
|------------------------------|--|
| Grau de protecció | Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals) |
| Temperatura d'emmagatzematge | -25...+40 °C |
| Temperatura de treball | +10 ... +30 °C |

Normes

| | |
|---------------------------------------|--|
| Certificacions | CE |
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000 |
| Normes | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

Circuit de mesura de tensió

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Consum | 1000 Ω/V |
| Tensió màxima de mesura permanent | 1,2 Vn / 2 Vn permanent 5s |

Característiques elèctriques

| | |
|-----------------------------|--|
| Tensió d'aïllament, circuit | 2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja |
|-----------------------------|--|

Pes net (kg)

| | |
|--|-------|
| | 0,176 |
|--|-------|

Precisió de mesures

| | |
|----------|----------|
| Precisió | 1,5 % FE |
|----------|----------|

BC-IP

Indicador de procés, 90°

| CODI | TIPUS | Escala | Precisió | Mòdul | Equip | Fons Escala |
|---------|---------------|----------|----------|-------|-------|-------------|
| M11813. | BC48 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 48x48 | BC48 | 0...10 V |
| M11812. | BC48 0...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 48x48 | BC48 | 0...20 mA |
| M11811. | BC48 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 48x48 | BC48 | 4...20mA |
| M11823. | BC72 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 72x72 | BC72 | 0...10 V |
| M11822. | BC72 0...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 72x72 | BC72 | 0...20 mA |
| M11821. | BC72 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 72x72 | BC72 | 4...20 mA |
| M11833. | BC96 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | | 0...10 V |



BC96 4...20mA

Indicadors de procés de bobina mòbil

Code: M11831.

| CODI | TIPUS | Escala | Precisió | Mòduls | Equip | Fons Escala |
|---------|----------------|----------|----------|---------|-------|-------------|
| M11832. | BC96 0...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | BC96 | 0...20 mA |
| M11831. | BC96 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | BC96 | 4...20 mA |
| M11843. | BC144 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 144x144 | | 0...10 V |
| M11841. | BC144 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 144x144 | | 4...20 mA |

Scales included in the price (*) The 6-digit code includes the 4 ... 20 mA scale



BC96 4...20mA

Indicadors de procés de bobina mòbil

Code: M11831.

Conexions

