



## LM25-M

LM25-M, Centralitzador impulsos 25 entrades. RS-485 a Modbus/RTU

Code: M31567. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Protocol: Modbus/RTU
- > Mòduls: 8
- > Comunicacions: RS-485
- > Entrades digitals: 25

### Descripció

Centralitzador impulsos 25 entrades. RS-485 a Modbus/RTU



## LM25-M

Centralitzador d'impulsos

Code: M31567.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Consum	5 VA ... 6 VA / 3,5 W
Freqüència	47...63 Hz
Tensió nominal	90...264 Vca / 120...300 Vcc

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	158 x 90 x 70 (mm)
Envoltant	Plastic UL 94 - V0 self-extinguishing
Fixació	DIN rail

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20
Humitat relativa (sense condensació)	5...95%
Temperatura de treball	-10 ... +60 °C

#### Normes

Certificacions	UL
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III
Normes	EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-11, IEC61000, UL94, UNE-EN55011, RoSH

#### Entrades digitals

Quantitat	25
Tipus	Lliure de tensió optoïllada
Amplada mínima del senyal	tON/tOFF mín.: 10 ms

#### Pes net (kg)

	0,27
--	------

#### Comunicació sèrie

Protocol	Modbus RTU
Tecnologia / Tipus	RS-485

(\*) Digital inputs (logic 0 / 1) or energy impulses