



## CVM-C5-MC-485-I

CVM-C5-MC-485-I, Analitzador multímetre panell, 96x96

Code: M55895. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Protocol: Modbus/RTU
- > Comunicacions: RS-485
- > Sortida Transistor: 0
- > Entrades digitals: 1
- > Canals de mesura de corrent: 3
- > Corrent d'entrada: .../250 mA
- > Fixació: Panell

### Descripció

El **CVM-C5** és un multímetre per a panell (96 x 96 mm) amb registre d'energies. Compacte i intuïtiu amb mesura en 4 quadrants (Consum i Generació). El **CVM -C5** és totalment adequat per a instal·lacions de Baixa Tensió, tant en circuits trifàsics a 3 o 4 fils, bifàsics amb neutre o sense, monofàsics o connexions ARON.

Característiques de visualització i interfície:

- Visualització ràpida de paràmetres amb només un botó
- Mostra clarament els paràmetres de la instal·lació
- Visualitza el valor de consum elèctric segons el cost per kWh
- Indicador kgCO<sub>2</sub> en consum/generació o segons la procedència de l'energia
- Pantalla LCD retroil·luminada
- Indicador d'hores de funcionament per a manteniment preventiu.

Altres característiques:

- Comunicacions Modbus/RS-485 (opcional)
- Mesura amb transformadors eficients **MC** de **CIRCUTOR** o transformadors .../5 A, .../1 A o .../333 mV.
- 1 sortida digital (Interfície S0)
- 1 entrada digital (Selecció de tarifa o origen de l'energia)
- Màxims, mínims, màxima demanda.

### Aplicació

- Obtenció i visualització en pantalla del consum d'energia de dues procedències diferents (xarxa/grup electrogen).
- Generació d'un senyal d'impuls relacionat amb el cost, emissió de kgCO<sub>2</sub> o estalvi d'acord amb el consum o la generació d'energia.
- Generació d'alarmes mitjançant la sortida a transistor configurable en paràmetre Low/High, histèresi (%), NA/NC, retard de connexió/desconnexió i enclavament.



## CVM-C5-MC-485-I

Multímetre multifunció per a panell

Code: M55895.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	3.5 ... 6 VA

#### Alimentació en contínua

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	2 ... 6 W
Tensió nominal	105 ... 272 Vc.c ± 10%

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	97 x 97 x 97 (mm)
Envoltant	Self-extinguishing V0 plastic

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 51 (Frontal), IP 20 (darrere)
Temperatura de treball	-5...+45 °C

#### Normes

Certificacions	UL/CSA 61010-1 3rd edition
Normes	IEC 61010, UNE EN 61000-6-2, UNE EN 61000-6-4

#### Circuit de mesura de tensió

Tensió nominal	300V Ph-N, 520V Ph-Ph
----------------	-----------------------

#### Interfície d'usuari

Tamany àrea visible de pantalla	60X54 mm
---------------------------------	----------

#### Entrades digitals

Aïllament	Optoïllat
Tipus	Contacte lliure de potencial

#### Pes net (kg)

	0,354
--	-------

#### Precisió de mesures

Mesura de tensió de fase	0,50%
--------------------------	-------

#### Comunicació sèrie

Protocol	ModBus RTU
----------	------------



## CVM-C5-MC-485-I

Multímetre multifunció per a panell

Code: M55895.

Tecnologia / Tipus

RS-485

4-quadrant measuring unit. Can be used to program the voltage transformer ratio



## CVM-C5-MC-485-I

Multímetre multifunció per a panell

Code: M55895.

## Dimensions

