

CIRLAMP NODO DN

CIRLAMP NODE DN

Code: M63021. **DESCATALOGADO**

> La seva funció és la gestió de lluminàries amb balastres electrònics/drivers de 2 nivells (potències de làmpades fins a 600 W).

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	2 W / 16 VA
Freqüència	50 / 60 Hz
Tensió nominal	184 ... 276 Vca (Autoalimentado)

Circuit de mesura de corrent

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Marge mesura corrent de la fase	0,1 ... 3 A
Corrent mínima (Imin)	0,08 A

Circuit de mesura de tensió

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Impedància d'entrada	600 MΩ
Marge de mesura de tensió	184 ... 276 Vca

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	4 kV RMS 50 Hz durante 1 minuto

Normes

Normes	UNE-EN 61347-1/A1, UNE-EN 61347-2-12/A1, UNE-EN 60929, UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-3/A1, UNE-EN 61000-6-2

Altres sortides digitals de relé- Tipus

	Control de doble nivel

Altres sortides digitals de relé

Corrent màxim	5A
Potència màxima de commutació	1250 VA - 150 W
Tensió màxima contactes oberts	250Vca
Vida elèctrica	1x105 ciclos
Vida mecànica	$2x10^7$ cicles

Sortides digitals de relé

Tipus	Control ON/OFF
Corrent màxima	10A
Tensió màxima de contactes oberts	250Vca

Data de creació: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



CIRLAMP NODO DN

Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic

Code: M63021.

Vida elèctrica	$100x10^3$ciclos
Vida mecànica	$10x10^6$ cicles
Potència màxima de commmutació	2500 W (AC1)

Característiques mecàniques

Pes net (kg)	0,28

Precisió de mesures

Mesura del corrent de fase	< 5% F.E.
Mesura de potència reactiva (kvar)	< 5% F.E.
Mesura de potència activa (kW)	< 5% F.E.

Data de creació: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.