



CFG-5

CFG-5, Sensors de corrent residual (fuites)

Code: M810BD.

- > Secció útil (mm): 52
- > Rang mesura (A): 0,01 ... 5 A
- > I min.(A): 0.01

Descripció

CIRCUTOR té una àmplia gamma de sensors de corrent per als seus analitzadors de xarxes portàtils. Aquesta àmplia gamma permet mesurar nivells de corrent des dels pocs mA fins a diversos milers d'Amperis. A més, els models disponibles tant en format flexible com rígid, permeten triar la solució més adequada per a cada instal·lació.

Aplicació

Mesura de valors energètics mitjançant analitzadors de xarxes portàtils.



CFG-5

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portàtils

Code: M810BD.

Especificacions

Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Rang de mesura | 0,01...5 A c.a. |
| Rigidesa dielèctrica | 5200 V, 50 Hz, 1 min. |
| Tensió de sortida | 2 V c.a. |

Circuit de mesura de corrent

| | |
|--------------------|--|
| Freqüència nominal | 48...65 Hz |
| Tolerància | 0,01...100mA (1% + 0,4mV) Fase:NC / 0,1...5A (0,5%) Fase:10° |

Pes net (kg)

| | |
|--|------|
| | 0,62 |
|--|------|

CPG

Sensors de corrent rígids

| CODI | TIPUS | Rang mesura (A) | I min.(A) | Secció útil (mm) | Pletina (mm) |
|---------|--------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| M810B1. | CPG-5 | 0,05 ... 5 A | 0.05 | 20 | 20 x 5 |
| M810B2. | CPG-100 | 1 ... 100 A | 1 | 20 | 20 x 5 |
| M810B3. | CPRG-500 | 1 ... 500 A | 1 | 52 | 1 - 50 x 5 4 - 30 x 5 |
| M810B4. | CPRG-1000 | 1 ... 1000 A | 1 | 52 | 1 - 50 x 5 4 - 30 x 5 |
| M810B5. | CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A | 1 10 | 64 | 5 - 125 x 5 3 - 100 x 10 |
| M810BD. | CFG-5 | 0,01 ... 5 A | 0.01 | 52 | 1 - 50 x 5 4 - 30 x 5 |
| M810BE. | CFG-10 | 0,005 ... 10 A | 0.05 | 100 | 5 - 80 x 5 3 - 80 x 10 |



CFG-5

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portàtils

Code: M810BD.

Dimensions

