



## CFG-5

---

CFG-5, Sensors de corrent residual (fuites)

Code: M810BD.

- > Secció útil (mm): 52
- > Rang mesura (A): 0,01 ... 5 A
- > I min.(A): 0.01

### Descripció

---

CIRCUTOR té una àmplia gamma de sensors de corrent per als seus analitzadors de xarxes portàtils. Aquesta àmplia gamma permet mesurar nivells de corrent des dels pocs mA fins a diversos milers d'Amperis. A més, els models disponibles tant en format flexible com rígid, permeten triar la solució més adequada per a cada instal·lació.

### Aplicació

---

Mesura de valors energètics mitjançant analitzadors de xarxes portàtils.



## CFG-5

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portàtils

Code: M810BD.

### Especificacions

#### Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Rang de mesura       | 0,01...5 A c.a.       |
| Rigidesa dielèctrica | 5200 V, 50 Hz, 1 min. |
| Tensió de sortida    | 2 V c.a.              |

#### Circuit de mesura de corrent

|                    |  |
|--------------------|--|
| Freqüència nominal | 48...65 Hz   |
| Tolerància         | 0,01...100mA (1% + 0,4mV) Fase:NC / 0,1...5A (0,5%) Fase:10° |

#### Pes net (kg)

|  |      |
|--|------|
|  | 0,62 |
|--|------|

#### CPG

Sensors de corrent rígids

| CODI    | TIPUS             | Rang mesura (A)             | I min.(A) | Secció útil (mm) | Pletina (mm)             | I min.(A) |
|---------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------|
| M810B1. | CPG-5             | 0,05 ... 5 A                | 0.05      | 20               | 20 x 5                   |           |
| M810C1. | Kit3-CPG-5        | 0,05 ... 5 A                | 0.05      | 20               | 20 x 5                   |           |
| M810D1. | Kit4-CPG-5        | 0,05 ... 5 A                | 0.05      | 20               | 20 x 5                   |           |
| M810B2. | CPG-100           | 1 ... 100 A                 | 1         | 20               | 20 x 5                   |           |
| M810C2. | Kit3-CPG-100      | 1 ... 100 A                 | 1         | 20               | 20 x 5                   |           |
| M810D2. | Kit4-CPG-100      | 1 ... 100 A                 | 1         | 20               | 20 x 5                   |           |
| M810B3. | CPRG-500          | 1 ... 500 A                 | 1         | 52               | 1 - 50 x 5  4 - 30 x 5   |           |
| M810C3. | Kit3-CPRG-500     | 1 ... 500 A                 | 1         | 52               | 1 - 50 x 5  4 - 30 x 5   |           |
| M810D3. | Kit4-CPRG-500     | 1 ... 500 A                 | 1         | 52               | 1 - 50 x 5  4 - 30 x 5   |           |
| M810B4. | CPRG-1000         | 1 ... 1000 A                | 1         | 52               | 1 - 50 x 5  4 - 30 x 5   |           |
| M810C4. | Kit3-CPRG-1000    | 1 ... 1000 A                | 1         | 52               | 1 - 50 x 5  4 - 30 x 5   |           |
| M810D4. | Kit4-CPRG-1000    | 1 ... 1000 A                | 1         | 52               | 1 - 50 x 5  4 - 30 x 5   |           |
| M810B5. | CPG-2000/200      | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A | 1   10    | 64               | 5 - 125 x 5  3 -100 x 10 |           |
| M810C5. | Kit3-CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A |           | 64               | 5 - 125 x 5  3 -100 x 10 | 1   10    |
| M810D5. | Kit4-CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A |           | 64               | 5 - 125 x 5  3 -100 x 10 | 1   10    |
| M810BD. | CFG-5             | 0,01 ... 5 A                | 0.01      | 52               | 1 - 50 x 5  4 - 30 x 5   |           |
| M810BE. | CFG-10            | 0,005 ... 10 A              | 0.05      | 100              | 5 - 80 x 5  3 -80 x 10   |           |



## CFG-5

---

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portàtils

Code: M810BD.

## Dimensions

---

