



KIT3 CIRe3-FLEX 200..20kA 80

Kit 3 CIRe3-FLEX 200..20kA 80, Sensors de corrent Flexibles

Code: M86013. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Escala: 200 A/2000 A/20 kA
- > Longitud cable: 80 cm
- > N° Sensors: 3 x FLEX 200..20kA 80
- > Rang mesura(A : 20 ... 200 A / 200 ... 2000 A / 2000 ... 20000 A
- > IΔn mín.(A): 2
- > I min: 2 / 20 / 1000

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 Vca (IEC 61010)
Consum	9 VA
Freqüència	50...60 Hz.
Tensió nominal	100...400 Vc.a.
Corrent mínim	0,01 x In

Alimentació en contínua

Tensió nominal	70...315 Vcc
----------------	--------------

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 53
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura d'emmagatzematge	-10...+65 °C
Temperatura de treball	10...+50 °C

Normes

Certificacions	UL, VDE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	IEC 60664-1, IEC 61010-1, IEC 62053-21, UL94, VDE 0110, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-4, EN 55011, EN 55022, IEC 61000-6-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-6-1, IEC 61000-4-11, UNE-ENV 50141

Circuit de mesura de corrent

Marge mesura corrent de la fase	(.../2V) 2,5...100% F.E. De la pinça
Unitats de mesura	Automatic scale change
Relació de transformació	Transformer

Circuit de mesura de tensió

Freqüència de mostreig	45...65 Hz
Marge de mesura de freqüència	45...65 Hz
Marge de mesura de tensió	45...65 Hz



KIT3 CIRE3-FLEX 200..20kA 80

Code: M86013.

Memòria

Capacitat de memòria	2 GB
----------------------	------

Pes net (kg)

	0,82
--	------

Precisió de mesures

Mesura del corrent de fase	0,5% (veure error mesura de les pinces de corrent)
Mesura d'energia activa (kWh)	1% (veure error mesura de les pinces de corrent)
Mesura de potència activa (kW)	1% (veure error mesura de les pinces de corrent)
Mesura de tensió de fase	0,5%