



computer two

computer two, Regulador de reactiva de 2 passos, IP 00

Code: R13823. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Programa: 1,2,5
- > Relé d'alarma: No
- > Rang mesura (V): 400
- > Alimentació Vca: 230 Vca (FN)
- > N° Passos: 2
- > : .../250 mA
- > Unitat maniobra: Contactor

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III
Consum	3 VA
Freqüència	50-60 Hz
Tensió nominal	230 V ~ ±15%

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	90 x 90 x 5 (mm)
--	------------------

Característiques ambientals

Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Normes

Certificacions	UL
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament	Protecció contra descàrregues elèctriques per doble aïllament classe II (CEI 61010)
Normes	IEC 61326-1 , IEC 61010-1 , UL 508

Circuit de mesura de corrent

Corrent nominal (In)	0,25 A ~
Sobrecàrrega admissible	1,2 In
Sobrecàrrega permanent	1,2 In
Connexió	Entre V2 i N

Circuit de mesura de tensió

Tensió nominal	400 V ~ ±15%
----------------	--------------

Sortides digitals de relé

Vida elèctrica	10x10 ⁴ maniobras
Vida mecànica	5x10 ⁶ maniobres



computer two

Code: R13823.

Pes net (kg)

0,18

Requires the use of MC transformers (not included). See section M - Measuring current transformers and shunts