



EMB-2PH-25-400

EMB-2PH-25-400, Unitats de maniobra estàtica trifàsica, per a Condensador de 3 borns

Code: R41321.

> kvar (230 V): 12,5

> kvar (400 V): 25

Descripció

Els mòduls de maniobra estàtica sèrie **EMB-2PH** constitueixen el bloc bàsic per a la construcció de bateries estàtiques per a la compensació del factor de potència.

Aquestes bateries fan servir tiristors en comptes dels clàssics contactors per a la connexió de cadascun dels grups de condensadors i resulten idònies en instal·lacions en què el corrent de càrrega presenta fluctuacions ràpides i molt grans (canvis de càrrega en intervals que poden oscil·lar entre unes poques dècimes de segon i 8 o 10 segons).

Aplicació

Els mòduls de maniobres estàtiques sèrie **EMB-2PH** estan dissenyades per permetre la connexió i desconexió de condensadors en mil·lisegons. Es poden utilitzar tant per a la formació de bateries amb diversos esglaons, com per a la compensació individual d'una càrrega que per manca de connexió/desconnexió necessita ser compensada instantàniament, com ara equips de soldadura, grues, ascensors, etc.

>



EMB-2PH-25-400

Mòdul de maniobra estàtica per a condensadors trifàsics

Code: R41321.

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència 50/60 Hz

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat 200 x 220 x 200 (mm)

Ventilació Fan: auxiliary voltage at 1x230 V~ (at terminals A1, A2)

Característiques ambientals

Grau de protecció IP 00

Temperatura de l'ambient 45 °C (màx)

Temperatura de treball 80 °C temperatura màx. del dissipador

Característiques elèctriques

Sobrecàrrega màxima transitòria 1.5 In for 1 min

Tensió Fins a 3 x 440 V~ (sense filtres de rebuig). Fins a 3 x 415 V~ (amb filtres de rebuig)
Hasta 3 x 415 V~ (con filtros de rechazo)

Normes

Normes IEC 61439

Pes net (kg)

5,2

Protecció

di / dt 100 A/ μ s (L=12 μ H, no inclosa, s'ha de muntar en sèrie amb el condensador)

du / dt Protecció RC a 1000 V/ μ s

Element Fusibles no inclosos. Es requereix protecció externa contra sobrecàrrega i curtcircuits. Termòstat de 90 °C

EMB-2PH

Unitats de maniobra estàtica trifàsica, per a condensador de 3 borns

CODI	TIPUS	kvar (400 V)	kvar (230 V)
Requereixen senyal activació externa de 12 Vdc. Amb borns			
R41321.	EMB-2PH-25-400	25	12,5
R41323.	EMB-2PH-50-400	50	27,5
R41325.	EMB-2PH-80-400	80	45
R4132M.	EMB-M-2PH-80-400	80	45



EMB-2PH-25-400

Mòdul de maniobra estàtica per a condensadors trifàsics

Code: R41321.

Maximum operating voltage: 3 x 440 Vac (415 Vac with detuned reactors) Polycarbonate cover for EMB-2PH



EMB-2PH-25-400

Mòdul de maniobra estàtica per a condensadors trifàsics

Code: R41321.

Dimensions

