

FB3T-5-16-21

FB3T-5-16-21, Filtre del tercer harmònic per a xarxa trifàsica (50 Hz)

Code: R78123. **(CONSULTAR DISPONIBILIDAD)**

> Sistema: Trifàsic + Neutre

> Freqüència (Hz): 50

> Corrent màx. neutre: 16

Descripció

Els filtres FB3 són filtres de bloqueig del 3r harmònic, dissenyats per a la reducció del dit harmònic en instal·lacions amb càrregues monofàsiques distorsionants.

Aplicació

Per a càrregues monofàsiques com ara ordinadors personals, pantalles TFT, projectors, etc.

Data de creació: 21/12/2024 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



FB3T-5-16-21

Filtre del tercer harmònic

Code: R78123.

Especificacions

Alimentació en alterna	
Freqüència	50 Hz
Tensió nominal	Hasta 750 Vca

Característiques mecàniques	
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	300 x 200 x 200 (mm)

Característiques ambientals	
Grau de protecció	IP 21 (UNE-EN 60529)
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Característiques elèctriques	
Sobrecàrrega màxima transitòria	1,5 (1 min every 10 min)

Pes net (kg)	
	16

Data de creació: 21/12/2024 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



FB3T-5-16-21

Filtre del tercer harmònic

Code: R78123.

Dimensions