



FP KIT GW LoRa-ETH F868

KIT GW LoRa-ETH-F868, Kit comunicaciones Gateway LoRa-Ethernet 868 MHz, estructura + base + anclajes para montaje incluidos,

Código: E83G020021100 DESCATALOGADO

Especificaciones

Categoría de la instalación	CAT II 1500 V
Consumo	3.6 W
Tensión nominal	24 V ±10%
aracterísticas ambientales	
Grado de protección	IP 00
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %
Instalación, lugar, posición.	3000 m
Temperatura de almacenamiento	-25+80 °C
Temperatura de trabajo	-25+70 °C
aracterísticas mecánicas	
Envolvente	Plástico VO autoextinguible
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	6,7
ircuito de medida de corriente	
Categoría de la instalación	CAT II 1500 V
Impedancia	0.5 mΩ
Corriente mínima de medida	0.1 A
ircuito de medida de tensión	
Categoría Instalación	CAT II 1500 V
Impedancia entrada	2400 kΩ
Margen medida tensión	-251500 Vcc
Consumo máx. entrada tensión	0,625 mA
Tensión mín. medida (Vstart)	-25 V
ntrada	
Precisión	± 3°C
Rango	-30 100°C
Resolución	±0,1 mA
Tipo	Pt100/1000
ormas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	3000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	Protección frente a choque eléctrico: Doble Aislamiento clase II









FP KIT GW LoRa-ETH F868

Código: E83G020021100

Normas	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1, EN 61010-2-30
Interface usuario	
LED	4
Entradas digitales	
Aislamiento	Optoaislado
Cantidad	3
Tipo	Contacto libre de potencial
Corriente máx. en cortocircuito	3.2 mA
Tensión máx, en circuito abierto	24 V

The minimum configuration of the STM solution is made up of an STM-C module and an STM-S module $\,$

