



## CUC96 400V

---

CUC96 400V, Secuencímetros

Código: M13755.

- > N° relés: 1
- > Rango medida (V): 400
- > Equipo: CUC96
- > Módulos: 96x96

### Descripción

---

Un circuito completamente electrónico, sin partes móviles, permite de forma sencilla activar los LED

### Aplicación

---

Los tipos **UC72** y **UC96** indican el orden de fases de sistemas trifásicos.

El tipo **CUC96**, además de indicar la secuencia de fases, incorpora un relé con un contacto conmutado y libre de tensión.

El relé se desactiva en ausencia de tensión o cuando el orden de fases es incorrecto.



## CUC96 400V

Código: M13755.

### Especificaciones

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 62.9 (mm)
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,375

#### Características ambientales

Grado de protección	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	0 ... +70 °C

#### Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

#### Circuito de medida de corriente

Consumo	4 VA
Frecuencia de muestreo	50 Hz

#### Circuito de medida de tensión

Tensión nominal	230 Vca (opcional 100-120 Vca / 380-440 Vca)
Tensión máx. de medida permanente	1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s

#### Precisión de medidas

Precisión	1,5 % FE
-----------	----------

#### UC / CUC

Secuencímetros

CÓDIGO	TIPO	Módulos	Equipo
M13726.	UC72 100...150V	72x72	UC72
M13736.	UC96 100 ...150V	96x96	UC96
M13731.	UC96 150...500V	96x96	UC96
M13754.	CUC96 230V	96x96	CUC96
M13755.	CUC96 400V	96x96	CUC96



## CUC96 400V

Código: M13755.

### Dimensiones



### Conexiones

