



212-ES7A-2EB20, Contador de energía monofásico

Código: QBM87 DESCATALOGADO

> Tarifa: 2

> Entrada cambio tarifa: Si

> Certificación: IEC

> Comunicaciones: RS-485 (IEC 62056-21)

> Clase (Activa/Reactiva): B (1) / 2

> Sistema: Monofásico

> Medida: Directa

> Rango medida (V): 230

> Rango medida (A): 5 (65)

> Cuadrantes: Abs.

> Frecuencia (Hz): 50

Descripción

El contador de facturación **CIRWATT B102** es un contador monofásico para uso residencial. Dispone de certificación IEC para realizar facturación de energía a usuarios finales. Dispone de precisión en Clase 1 para energía activa y Clase 2 en reactiva y hasta 3 tarifas programables con comunicaciones RS-485 y mediante puerto óptico frontal.

El contador dispone de perfil de carga con más de 400 días de datos, 12 cierres de facturación y la posibilidad de registrar cualquier intento de intrusismo o fraude en un fichero especial de eventos y calidad de servicio.

Para facilitar la lectura estos contadores disponen de un display retro-iluminado que permite poder leer fácilmente el consumo de energía eléctrica en lugares en los que no hay excesiva iluminación.

Aplicación

Contaje oficial de energía mediante comprobación por pantalla o por descarga de datos mediante puerto óptico. Mediante la utilización de un puerto de comunicaciones RS-485, el cual, permite conectar hasta 32 contadores en el mismo bus para ser descargados remotamente mediante modem GSM/3G o router IP. El equipo dispone, según versión, de una entrada digital para el forzado de cambio de tarifa, especialmente diseñado para instalaciones con doble fuente de suministro, acumulando en tarifa 1 la energía de red y en tarifa 2 la energía de la segunda fuente en función del estado de la entrada digital. Mediante la salida de pulsos, según versión, el contador se puede integrar con dispositivos LM para la recolección de pulsos, los cuales permiten centralizar los consumos energéticos y enviarlos de forma remota al sistema de gestión de datos PowerStudio.







Contador monofásico CIRWATT B102

Código: QBM87

Especificaciones

Tolerancia	80 % 115 % Un	80 % 115 % Un			
Consumo	< 2 W; < 10 VA	< 2 W; < 10 VA			
Frecuencia	50 / 60 Hz				
Tensión nominal	230 V				
specificaciones batería					
Garantía de rendimiento	> 20 years @ 30 °C				
Tipo	Lithium				
aracterísticas mecánicas					
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	129 x 215 x 62 (mm)				
Envolvente	DIN 43859				
Peso Neto (kg)	0,58				
aracterísticas ambientales					
Humedad relativa (sin condensación)	95 % max.				
Temperatura de almacenamiento	-40 +85 °C				
Temperatura de trabajo	-40 +70 °C				
ircuito de medida de tensión					
Conexionado	Asimétrica o Simétrica				
Consumo	< 2 W; 10 VA				
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz				
Tensión nominal	230 V				
ircuito de medida de corriente					
Corriente de referencia (Iref)	5 A				
Corriente máxima	65 A				
Corriente mínima de medida	250 mA				
nterfaz de comunicación óptico					
Protocolo	IEC 62056-21 mode C				
Tipo	Serial;bi-directional				
nterface usuario					
Resolución display	hasta 7 dígitos				
Tipo display	ICD	LCD			



Página 2 de 4





Contador monofásico CIRWATT B102

Código: QBM87

Memoria

Capacidad de memoria	Hasta 4 tarifas, perfil de carga opcional, 9600 registros para carga de perfiles
Tipo	FIFO
Precisión de medidas	
Medida de energía reactiva (kvarh)	IEC 62053-21 (Clase 2)
Medida de energía activa (kWh)	Clase 1 - IEC 62053-21 Clase B - EN 50470
Prestaciones	
Cierres de facturación	15
Comunicación serie	
Protocolo	IEC 62056-21
Tecnología / Tipo	RS-485 (IEC 62056-21)

CIRWATT B102

Contador de energía monofásico

CÓDIGO TIPO Comunicaciones	Salida impulsos	Clase (Activa/Reactiva)	Rango medida (V)	Rango medida (A)	Cuadrantes	Entrada	
CIRWATT B102							tarifa
QBMD3 212-ES7A-21B20	RS-485 (Modbus/RTU)	1	B (1) / 2	230	5 (65)	Abs.	0
QBMD5 212-ES7A-23B20	RS-485 (Modbus/RTU)	0	B (1) / 2	230	5 (65)	Abs.	0
QBMD7 212-ES7A-2EB20	RS-485 (Modbus/RTU)	0	B (1) / 2	230	5 (65)	Abs.	1

Estos modelos de contadores no disponen de certificación MID







Contador monofásico CIRWATT B102

Código: QBM87

Dimensiones

Conexiones





