

computer two

computer two, Regulador de reactiva de 2 pasos, IP 00

Código: R13821. **DESCATALOGADO**

> Programa: 1.1,5
> Relé de alarma: No
> Rango medida (V): 400
> Alimentación Vca: 230 Vca (F-N)
> Nº Pasos: 2
> Corriente de entrada: .../250 mA
> Unidad maniobra: Contactor

Especificaciones

Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	CAT III
Consumo	3 VA
Frecuencia	50-60 Hz
Tensión nominal	230 V ~ ±15%

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	90 x 90 x 5 (mm)
Peso Neto (kg)	0,19

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	95%
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

Normas

Certificaciones	UL
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	Protección contra descargas eléctricas de doble aislamiento clase II (IEC 61010-1)
Normas	IEC 61326-1 , IEC 61010-1 , UL 508

Circuito de medida de corriente

Corriente nominal (In)	0,25 A ~
Sobrecarga admisible	1,2 In
Sobrecarga permanente	1,2 In
Conexión	Entre V2 y N

Circuito de medida de tensión

Tensión nominal	400 V ~ ±15%

Salidas digitales de relé

Vida eléctrica	$10x10^{4}$ maniobras
Vida mecánica	$5x10^{6}$ maniobras



computer two

Código: R13821.

Precisa de transfomadores MC, no incluidos. Ver apartado M - transformadores de medida y Shunts