



CFB-26/37

CFB-26/37, Condensador especial para filtros de armónicos de la serie FR

Código: R2412J. **DESCATALOGADO**

- > kvar (230 V): 30
- > Para reactancia: RBZ-30-230
- > Tensión de uso (V): 230

Descripción

La aplicación de nuevas tecnologías, han permitido a **CIRCUTOR** reinventar el clásico condensador **CS**.

El espíritu de innovación y tecnología propia usada en el diseño del nuevo condensador **CSB**, aumentan la vida de los tradicionales condensadores prismáticos en más de un 60%. Con esta nueva serie mejoramos el modelo anterior en todos sus aspectos ofreciendo un producto más duradero, seguro y rentable para nuestros clientes.

Aplicación

Su aplicación se centra en la compensación en instalaciones tanto en cargas fijas como en variaciones de cargas (baterías de condensadores), y con contenido de armónicos elevado y/o existencia de riesgo de resonancia. Aplicación para sistemas estáticos (**CFB-6B**).



CFB-26/37

Condensadores especiales para filtros de armónicos de la serie OPTIM FR

Código: R2412J.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50 ó 60 Hz
Características eléctricas	
Sobrecarga permanente	1,3 In
Pérdidas (W)	Dieléctricas: < 0,2 W / kvar Total: < 0,5 W / kvar
Resistencia de descarga	75 V / 3 min
Sobretensión	10 % 8 h sobre 24 h 15 % hasta 15 min sobre 24 h 20 % hasta 5 min sobre 24 h 30 % hasta 1 min sobre 24 h
Tolerancia C	-5 ... +15 %
Tensión de aislamiento, circuito	3 / 15 kV
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	360 x 330 x 120 (mm)
Envolvente	Acero tratado y pintado color RAL 3005
Fijación	Vertical
Ventilación	Natural o forzada según diseño armario
Peso Neto (kg)	5
Características ambientales	
Grado de protección	IP 42 con tapa cubrebornes
Humedad relativa (sin condensación)	80%
Temperatura de trabajo	Tª clase C: Media diaria: 40 °C, media anual: 30 °C, máxima: 50 °C, mínima: -40 °C
Normas	
Certificaciones	VDE 560
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC 60831-1, IEC 70/7, UNE-EN 20827, UNE-EN 20010, BS 1650
Protección	
Tipo de elemento de corte	Regeneración dieléctrica Fusible interno Sistema de sobrepresión Vermiculita

CFB
Condensadores especiales para filtros de rechazo, tipo P=7% (fres=189 Hz)

CÓDIGO	TIPO	kvar (400 V)	kvar (440 V)	Tensión de uso (V)	kvar (690 V)
CFB 460					
R2415A.	CFB-46/6	5	6,25	440	



CFB-26/37

Condensadores especiales para filtros de armónicos de la serie OPTIM FR

Código: R2412J.

CÓDIGO	TIPO	kvar (400 V)	kvar (440 V)	Tensión de uso (V)	kvar (690 V)
R2415B.	CFB-46 / 7,5	9,3	7,75	440	
R2415D.	CFB-46 / 12,5	10	12,5	440	
R2415E.	CFB-46 / 15	12,5	15	440	
R2415F.	CFB-46 / 19	15	18,5	440	
R2415G.	CFB-46 / 25	20	25	440	
R2415H.	CFB-46 / 30	25	30	440	
R2415J.	CFB-46 / 37	30	40	440	
R2415K.	CFB-46 / 50	40	50	440	
R2415L.	CFB-46 / 62	50	60	440	
R2415P.	CFB-46 / 74	60	75	440	
R2415R.	CFB-46 / 100	80	100	440	
CFB 790					
R241DA.	CFB-79 / 6			690	5
R241DD.	CFB-79 / 12,5			690	10
R241DF.	CFB-79 / 19			690	15
R241DG.	CFB-79 / 25			690	20
R241DH.	CFB-79 / 30			690	25
R241DI.	CFB-79 / 37			690	30
R241DK.	CFB-79 / 50			690	40
R241DL.	CFB-79 / 62			690	50
R241DP.	CFB-79 / 74			690	60
R241DR.	CFB-79 / 100			690	80

NOTA: Para compensar el efecto de sobretensión de la reactancia, el condensador ha sido dimensionado para 460/790 V y para una potencia superior en un 20% a la indicada en las columnas kvar.