



FB3-5-06

FB3-5-06, Filtro del tercer armónico para red monofásica (50 Hz)

Código: R78101. DESCATALOGADO

> Sistema: Monofásico> Frecuencia (Hz): 50> Corriente máx. neutro: 6

Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.







FB3-5-06

Filtro del tercer armónico

Código: R78101.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50 HZ (60 Hz bajo demanda)
Tensión nominal	220/240 Vca F-N
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	204 x 310 x 233 (mm)
Peso Neto (kg)	8
Características ambientales	
Grado de protección	IP 23 (UNE-EN 60529)
Humedad relativa (sin condensación)	95%
Temperatura de trabajo	-10 +50 °C
Características eléctricas	
Corriente máxima transitoria	10 A (1 min seguido al menos de 5 min a nominal)
Circuito de medida de corriente	
Sobrecarga admisible	6 A (en el conjunto de tomas)
Sobrecarga permanente	6 A (en el conjunto de tomas)

