



## FB3T-5-32-21

FB3T-5-32-21, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78125. DESCATALOGADO

> Sistema: Trifásico + Neutro> Frecuencia (Hz): 50> Corriente máx. neutro: 32

### Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

### Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.







# FB3T-5-32-21

Filtro del tercer armónico

Código: R78125.

## Especificaciones

Alimentación en alterna		
Frecuencia	50 Hz	
Tensión nominal	Hasta 750 Vca	
Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	370 x 280 x 300 (mm)	
Características ambientales		
Grado de protección	IP 21 (UNE-EN 60529)	
Humedad relativa (sin condensación)	95%	
Temperatura de trabajo	-10 +50 °C	
Características eléctricas		
Corriente máxima transitoria	1,5 (1 min cada 10 min)	









# FB3T-5-32-21


Filtro del tercer armónico

Código: R78125.

### **Dimensiones**







Туре	A	В	С
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470

