



## FB3T-5-100-21

FB3T-5-100-21, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78128. DESCATALOGADO

> Sistema: Trifásico + Neutro > Frecuencia (Hz): 50

> Corriente máx. neutro: 100

### Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

### Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.







# FB3T-5-100-21

Filtro del tercer armónico

Código: R78128.

## Especificaciones

Alimentación en alterna		
Frecuencia	50 Hz	
Tensión nominal	Hasta 750 Vca	
Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	650 x 1060 x 420 (mm)	
Peso Neto (kg)	83	
Características ambientales		
Grado de protección	IP 21 (UNE-EN 60529)	
Humedad relativa (sin condensación)	95%	
Temperatura de trabajo	-10 +50 °C	
Características eléctricas		
Corriente máxima transitoria	1,5 (1 min cada 10 min)	









# FB3T-5-100-21


Filtro del tercer armónico

Código: R78128.

### **Dimensiones**







A	В	_ C
300	200	200
370	280	300
370	480	370
650	1060	470
	370 370	300 200 370 280