



AFQe-4WF-200C-400

AFQe-4WF-200C-400

Código: R7QF07. DESCATALOGADO

- > Filtro activo multifunción. Corriente máx. de neutro: 600 A. Corriente de fase: 200 A
- > corriente de cresta: 400 A.

Descripción

El filtro activo paralelo multifunción de la serie **AFQevo Cabinet** es la solución más completa para resolver problemas de calidad relacionados con instalaciones industriales, comerciales o de servicios con presencia de armónicos, consumo de potencia reactiva (normalmente capacitativa) y desequilibrio de fase. En esta serie, el montaje de los racks se realiza en armarios estándares del mercado, diseñados para facilitar su instalación.

Las características y funciones implementadas son:

- Capacidad de filtrado de 100 a 200 A para cada armario.
- Dimensiones reducidas del rack para instalarlo fácilmente en armarios estándares.
- Gama de filtros para instalaciones de 3 hilos (modelo 3W) o de 4 hilos (modelo 4W).
- Multi-rango, frecuencia doble (50/60 Hz)
- Reducción de las corrientes armónicas hasta el 50º armónico (2500 Hz).
- Selección de las frecuencias armónicas que se deben filtrar para obtener la máxima efectividad del filtro.
- Compensación de la energía reactiva. Tanto de intensidades inductivas como capacitivas.
- Equilibrado de la corriente de fase. En el modelo de 4W, ayuda también a la reducción del consumo en el neutro.

Si se precisa una capacidad más elevada, el sistema se puede ampliar con racks **AFQevo** en paralelo (todos los filtros/racks deben ser del mismo modelo, de 3 ó 4 hilos).

Aplicación

Solución ideal para instalaciones con gran cantidad de cargas monofásicas y trifásicas que generan armónicos como, por ejemplo, ordenadores, SAI, luminarias, sistemas de aire acondicionado con variadores, etc. También para instalaciones que requieren una calidad de suministro elevada con vistas a aumentar la eficiencia de la producción o a reducir la continuidad de suministro del sistema.



AFQe-4WF-200C-400

Filtro activo paralelo multifunción

Código: R7QF07.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	4 kV, CAT III Clase 1
Consumo	8000 W
Frecuencia	50 / 60 Hz (± 5 %)
Tensión nominal	230 ... 400 Vca F-F (± 10 %)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	600 x 1836 x 822 (mm)
Peso Neto (kg)	276

Características ambientales

Grado de protección	IP 20
Humedad relativa (sin condensación)	0 ... 95 %
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +50 °C
Temperatura de trabajo	-10 ... +45 °C

Características eléctricas

Sistema de tierras	TN, TT
--------------------	--------

Círculo de medida de corriente

Consumo	1,5 VA x 3
Frecuencia de muestreo	... 2500 / 3000 Hz (50 / 60 Hz)
Relación de transformación	5 ... 5000 / 5A

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Grado de contaminación	Grado de contaminación 2
Normas	IEC 61000-6-4 , UNE-EN 55011 , IEC 61000-6-2 , IEC 62477-1 , IEC 61439-1

Interface usuario

Tipo display	TFT color, táctil de 3,5"
--------------	---------------------------

Precisión de medidas

Armónicos de tensión (THD)	25 % (máx)
----------------------------	------------

Prestaciones

Compensación de fases	Selezionable
Compensación de potencia reactiva (Kvar)	Selezionable
Filtrado / tiempo de respuesta	2° ... 50° armónico (selezionable) / < 100 µs



AFQe-4WF-200C-400

Filtro activo paralelo multifunción

Código: R7QF07.

Montaje en paralelo

Hasta 100 unidades de diferente calibre Conexión de los transformadores solo en unidad Master

Programación de prioridades

Selezionable

Salida de fuente de alimentación

Potencia

138000 VA