



## CVM-C5-I-C

CVM-C5-I-C, Analyseur multimètre panneau, 96x96

Code: M55803. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Montage: Panneau

> Modules: 96 x 96

### La description

Le **CVM-C5** est une centrale de mesure pour panneau (96 x 96 mm) avec enregistrement d'énergies. Compact et intuitif avec une mesure sur 4 quadrants (consommation et génération), le **CVM-C5** est totalement approprié pour des installations de basse tension, tant sur des circuits triphasés à 3 ou 4 fils, biphasés avec ou sans neutre, monophasés ou connexions ARON.

Caractéristiques d'affichage et interface :

- Affichage rapide des paramètres avec un bouton seulement.
- Affichage clair des paramètres électriques de l'installation.
- Affichage de la valeur de consommation électrique selon le coût par kWh.
- Indicateur kgCO<sub>2</sub> en consommation/génération ou selon la provenance de l'énergie.
- Écran LCD rétroéclairé.
- Compteur d'heures pour la maintenance préventive.

Autres caractéristiques :

- Communications Modbus/RS-485 (optionals)
- Mesure à travers des transformateurs efficaces **MC** de **CIRCUITOR** ou transformateurs .../5 A, .../1 A ou .../333 mV.
- 1 sortie numérique (interface S0).
- 1 entrée numérique (sélection de tarif ou origine de l'énergie).
- Maximums, minimums, demande maximale.

### Application

- Obtention et affichage sur écran de la consommation d'énergie à deux provenances différentes (réseau/groupe électrogène).
- Génération d'un signal d'impulsion relatif au coût, émission de kgCO<sub>2</sub> ou économie conforme à la consommation ou génération d'énergie.
- Génération d'alarmes à travers la sortie à un transistor configurable en paramètre Low/High, hystérèse (%), NO/NC, retard de connexion/déconnexion et enclenchement.



## CVM-C5-I-C

Centrale de mesure multicanal sur rail DIN - sans display

Code: M55803.

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	3.5 ... 6 VA
Fréquence	47 ... 60 Hz
Tension nominale	92 ... 240 V ~ ± 10%

#### Alimentation en courant continu

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	2 ... 6 W
Tension nominale	105 ... 272 Vc.c ± 10%

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 51 (avant), IP 20 (arrière)
Humidité relative (sans condensation)	5...95%
Température de stockage	-10... +50 °C
Température de travail	-5...+45 °C

#### Caractéristiques mécaniques

Boîtier	Plastique V0 auto-extinguible
Fixation	Panel
Poids (kg)	0,215

#### Règlementation

Certifications	UL/CSA 61010-1 3rd edition
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 61010, UNE EN 61000-6-2, UNE EN 61000-6-4,

#### Circuit de mesure de courant

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Courant nominal (In)	.../5A, .../1 A
Plage de mesure du courant de phase	5...110% In
Courant d'impulsion maximum	100 A
Courant mesure minimum	10 mA

#### Circuit de mesure de tension

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Plage de mesure de la fréquence	45 ... 65 Hz
Plage de mesure de la tension	5 ...120% Un
Tension nominale	300V ph-n, 520V ph-ph



## CVM-C5-I-C

Centrale de mesure multicanal sur rail DIN - sans display

Code: M55803.

Tension de mesure minimale (Vstart)	10 V F-N
-------------------------------------	----------

### Interface utilisateur

Clavier	3 clés
Type d'affichage	LCD
Dimensions de l'affichage visible	60X54 mm

### Entrées numériques

Isolement entre entrée et sortie	Optoisolée
Quantité	1
Type	Contact sans potentiel

### Sorties numériques de transistor

Largeur d'impulsion	100 ms
Quantité	1
Type	50 mA
Sortie d'impulsions, durée (Ton / Toff)	100 ms/100 ms
Sortie d'impulsions, fréquence maximum	5 imp / s
Sortie d'impulsions, courant maximum	50 mA
Tension maximale	24 Vdc

### Précision de mesure

Mesure de tension de phase	0,50%
----------------------------	-------

Équipement de mesure 4 quadrants. Permet de programmer la relation des transformateurs de tension.



## CVM-C5-I-C

---

Centrale de mesure multicanal sur rail DIN - sans display

Code: M55803.

## Dimensions

---

