



Code: M58564.

#### La description

Le **CVM-C11** est un analyseur de réseaux pour panneau (96 x 96 mm) avec enregistrement des énergies. Il est idéal pour analyser les variables électriques et la qualité de consommation, comme le THD % en tension et courant ou les harmoniques individuels pour chaque phase, jusqu'au 31°. L'inclusion de la mesure du courant neutre nous permet de détecter tout déséquilibre, ainsi que les surcharges du conducteur neutre. Il s'agit d'un modèle compact et polyvalent permettant la mesure en 4 quadrants (consommation et génération) et adapté aux installations de moyenne ou basse tension.

Caractéristiques d'affichage et d'interface :

- o Affichage des paramètres définis par l'utilisateur.
- o Écran rétroéclairé
- o Affichage graphique de la puissance active instantanée sur l'écran
- o Affichage graphique des quadrants (Q1, Q2, Q3, Q4) sur l'écran.
- O Indication numérique à l'écran de la valeur de cos φ ou FP.
- o Indication sur l'écran de l'état des sorties, des entrées et/ou du tarif actif.
- o Indicateur LED d'alarme
- O Coûts, émissions de kg de CO<sub>2</sub> et heures de fonctionnement par tarif

#### **Application**

- Différenciation des consommations d'énergie sur trois tarifs. Idéal pour connaître la consommation de trois équipes de travail différentes ou de trois sources d'énergie différentes (réseau, groupe électrogène et génération photovoltaïque), par des entrées numériques.
- Génération d'un signal d'impulsion lié au coût, à l'émission de kg de CO₂ ou proportionnel à la consommation ou à la production d'énergie.
- Commande d'alarme (2 sorties de relais + 2 sorties numériques) sur tous les paramètres instantanés mesurés ou calculés. Configurables en valeur maximale/minimale, hystérésis (%), NA/NC, retard de connexion/déconnexion et verrouillage.



Page 1 sur 5





Centrale de mesure encastrable

Code: M58564.

### **Spécifications**

Alimentation en courant alternatif	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	2,5 5,5 VA
Fréquence	50 60 Hz
Tension nominale	100 270 V ~ ± 10%
Alimentation en courant continu	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Tension nominale	100 270 Vcc ± 10%
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	96 x 96 x 67.2 (mm)
Boîtier	Plastique V0 auto-extinguible
Fixation	Panneau
Poids (kg)	1,01
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 54 (avant), IK 08
Humidité relative (sans condensation)	5 95%
Température de stockage	-25+75 °C
Température de travail	-25+70 °C
Circuit de mesure de courant	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Courant nominal (In)	100 mV/kA (without/sin sensors MFC-FLEX)
Courant mesure minimum	0.2 mV
Circuit de mesure de tension	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Impédance d'entrée	> 1.7 MΩ
Plage de mesure de la fréquence	45 65 Hz
Tension nominale	230V Ph-N, 380V Ph-Ph
Tension de mesure minimale (Vstart)	10 V ~
Valeur maximale	300 VF-N /520 VF-F
Interface utilisateur	
Clavier	3 boutons poussoirs
Type d'affichage	LCD Custom COG







Centrale de mesure encastrable

Code: M58564.

#### Entrées numériques

Isolement entre entrée et sortie	Optoisolée
Quantité	2
Туре	NPN

#### Sorties de relais numériques

Durée de vie électrique à charge maximum	60x10 <sup>3</sup> cycles			
Durée de vie mécanique	10x10 <sup>6</sup> cycles			
Puissance de commutation maximale	625 VA /75 W (AC1)			

#### Sorties numériques de transistor

Largeur d'impulsion	30 ms a 400 ms (Programmable)
Quantité	2
Туре	NPN
Sortie d'impulsions, fréquence maximum	16 imp / s
Sortie d'impulsions, courant maximum	50 mA
Tension maximale	24 Vdc

#### Précision de mesure

Mesure de courant de phase	0.5% (10 300% In), without/sin MFC-FLEX
Mesure de la puissance réactive (kvar)	2%, without/sin MFC-FLEX
Mesure de la puissance active (kW)	1% , without/sin MC
Mesure de tension de phase	0.2% (5120% Un)

#### Communication série

Protocole	ModBus RTU BACnet
Technologie / Type	RS-485

#### CVM-C11

Centrale de Mesure encastrable 96 x 96

TYPE	Canaux de mesure	Courant entrée	Sortie transistor	N° relais	Entrées numériques	Communications	Protocole	Harmoniques	Tension alimentation
CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2	4	/5 A   /1 A	2	2	2	Ethernet	Modbus/TCP   BACnet	31	100270 Vca/cc
CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2	4	/5 A   /1 A	2	2	2	RS-485	Modbus/RTU   BACnet	31	100270 Vca/cc
CVM-C11-MC-IN-485-ICT2	4	/250 mA	2	2	2	RS-485	Modbus/RTU   BACnet	31	100270 Vca/cc
CVM-C11-FLEX-IN-485-ICT2	4	100 mV/kA	2	2	2	RS-485	Modbus/RTU   BACnet	31	100270 Vca/cc
	CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2  CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2  CVM-C11-MC-IN-485-ICT2	TYPE         de mesure           CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2         4           CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2         4           CVM-C11-MC-IN-485-ICT2         4	TYPE         de mesure         Courant entrée           CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2         4        /5 A  /1 A           CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2         4        /5 A  /1 A           CVM-C11-MC-IN-485-ICT2         4        /250 mA           CVM-C11-ELEY-IN-685-ICT2         4         100	TYPE         de mesure         Courant entrée         Softie transistor           CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2         4        /5 A  /1 A         2           CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2         4        /5 A  /1 A         2           CVM-C11-MC-IN-485-ICT2         4        /250 mA         2           CVM-C11-FLEY-IN-485-ICT2         4         100         2	TYPE         de mesure         Courant entrée         Sortie transistor         N° relais           CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2         4        /5 A  /1 A         2         2           CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2         4        /5 A  /1 A         2         2           CVM-C11-MC-IN-485-ICT2         4        /250 mA         2         2           CVM-C11-ELEY-IN-685-ICT2         4         100         2         2	TYPE         de mesure         Courant entrée         Sortie transistor         N° relais         Entrées numériques           CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2         4        /5 A  /1 A         2         2         2           CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2         4        /5 A  /1 A         2         2         2           CVM-C11-MC-IN-485-ICT2         4        /250 mA         2         2         2           CVM-C11-FI FY-IN-485-ICT2         4         100         2         2         2	TYPE         de mesure         Courant entrée         Sortie transistor         N° relais         Entrees numériques         Communications           CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2         4        /5 A  /1 A         2         2         2         Ethernet           CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2         4        /5 A  /1 A         2         2         2         RS-485           CVM-C11-MC-IN-485-ICT2         4        /250 mA         2         2         2         RS-485	TYPE  de mesure	TYPE  de mesure  courant entrée  ransistor  N° relais  communications  robrite transistor  N° relais  communications  robrite transistor  robrite transistor  N° relais  communications  robrite transistor  r

Kits







Centrale de mesure encastrable

Code: M58564.

CODE	TYPE	Canaux de mesure	Courant entrée	Sortie transistor	N° relais	Entrées numériques	Communications	Protocole	Harmoniques	Tension alimentation
M58562.	CVM-C11-FLEX+3 MFC-FLEX-80									
M58563.	CVM-C11-FLEX+3 MFC-FLEX-125									
M58564.	CVM-C11-FLEX+4 MFC-FLEX-80									
M58565.	CVM-C11-FLEX+4 MFC-FLEX-125									







Centrale de mesure encastrable

Code: M58564.

Dimensions Connexions

### Red Trifásica 4 hilos 4-wire-three-phase network





