CIRLAMP NODO 1...10

CIRLAMP NODO 1...10, Sa fonction est la gestion des luminaires avec ballasts électroniques / drivers dotés de régulation 1...10V. (Puissances de lampes jusqu'à 600 W),

Code: M63011. **DESCATALOGADO**

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	2 W / 16 VA
Fréquence	50 / 60 Hz
Tension nominale	184 ... 276 Vca (Autoalimentado)

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 65
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-35 ... +80 °C
Température de travail	-25 ... +70 °C

Caractéristiques mécaniques

Boîtier	Polycarbonate
Poids (kg)	0,244

Circuit de mesure de courant

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Plage de mesure du courant de phase	0,1 ... 3 A
Courant mesure minimum	0,08 A

Circuit de mesure de tension

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Impédance d'entrée	600 MΩ
Plage de mesure de la tension	184 ... 276 Vca

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	4 kV RMS 50 Hz durante 1 minuto

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	UNE-EN 61347-1/A1, UNE-EN 61347-2-12/A1, UNE-EN 60929, UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-3/A1, UNE-EN 61000-6-2

Sorties de contrôle analogiques

Courant	10µ ... 2 mA
Tension de sortie	1 ... 10 V

Date de création: 09/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

CIRLAMP NODO 1...10

Système de gestion intelligente de l'éclairage public

Code: M63011.

Précision de mesure

Mesure de courant de phase	< 5% F.E.
Mesure de la puissance réactive (kvar)	< 5% F.S.
Mesure de la puissance active (kW)	< 5% F.E.

Date de création: 09/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.