CIRLAMP NODO DN

CIRLAMP NODO DN

Code: M63021. **DESCATALOGADO**

> Sa fonction est la gestion de luminaires avec ballasts électroniques / drivers de 2 niveaux. (Puissances de lampes jusqu'à 600 W)

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	2 W / 16 VA
Fréquence	50 / 60 Hz
Tension nominale	184 ... 276 Vca (Autoalimentado)

Circuit de mesure de courant

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Plage de mesure du courant de phase	0,1 ... 3 A
Courant mesure minimum	0,08 A

Circuit de mesure de tension

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Impédance d'entrée	600 MΩ
Plage de mesure de la tension	184 ... 276 Vca

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	4 kV RMS 50 Hz durante 1 minuto

Règlementation

Règlementation	UNE-EN 61347-1/A1, UNE-EN 61347-2-12/A1, UNE-EN 60929, UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-3/A1, UNE-EN 61000-6-2

Autres sorties numériques de relais

Type	Control de doble nivel
Courant maximum	5A
Puissance de commutation maximale	1250 VA - 150 W
Tension maximale des contacts ouverts	250Vca
Durée de vie électrique	1x105 ciclos
Durée de vie mécanique	$2x10^7$ cycles

Sorties de relais numériques

Type	Contrôle ON/OFF
Courant maximum	10A
Tension maximale des contacts ouverts	250Vca
Durée de vie électrique	$100x10^3$ciclos
Durée de vie mécanique	$10x10^6$ cycles

Date de création: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

CIRLAMP NODO DN

Système de gestion intelligente de l'éclairage public

Code: M63021.

Puissance de commutation maximale	2500 W (AC1)

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	0,28

Précision de mesure

Mesure de courant de phase	< 5% F.E.
Mesure de la puissance réactive (kvar)	< 5% F.S.
Mesure de la puissance active (kW)	< 5% F.E.

Date de création: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.