

## TP-88 1000 /5A

TP-88 1000 /5A, Transformateur de courant ouvrant, plaque 80x80 mm

Code: M70138. DESCATALOGADO

- > Plat (mm): 80 x 80
- > Système: Monophasés
- > Classe 0,5 Puissance (VA): 5
- > Classe 1 Puissance (VA): 10
- > Classe 3 Puissance (VA): 20
- > Rang mesure (A): 1000/5
- > Courant entrée: 1000 A
- > Type de transformateur: Noyau fendu

### La description

Transformateurs à noyau ouvert qui permettent la mesure de courant sans besoin de couper l'alimentation. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de démonter l'installation pour les placer.

- Rang de 100 à 5000 A
- Dimension plaque de 20 x 30 mm à 80 x 160 mm
- Le certificat du transformateur est joint

### Application

Mesure de courant dans les installations critiques où il n'est pas possible de couper l'alimentation électrique. Mesure sous une forme temporaire où le coût d'arrêter l'alimentation est trop élevé.



## TP-88 1000 /5A

Transformateur de courant ouvrant pour mesurer

Code: M70138.

### Spécifications

#### Caractéristiques électriques

Facteur de sécurité (FS)	FS 10
Puissance	10 VA (classe 1)

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	145 x 144 x 50 (mm)
Poids (kg)	0,983

#### Caractéristiques environnementales

Classe Thermique	Classe B (+130 °C)
Température de travail	-5 ... 40 °C

#### Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de courant

Tension de travail	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------


#### Circuit de mesure de courant

Courant primaire mesure	1000 A
Courant dynamique (Idyn)	2,5 Ith
Courant thermique de court-circuit (Ith)	60 In
Ratio de transformation	... / 5 A

#### Règlementation

Règlementation	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
----------------	---

Pour les autres configurations, voir le tableau des caractéristiques supplémentaires



## TP-88 1000 /5A

---

Transformateur de courant ouvrant pour mesurer

Code: M70138.

## Dimensions

---

