



KIT3 CIRe3-FLEX 200..20kA 80

KIT3 CIRe3-FLEX 200..20kA 80, Capteurs de courant flexibles pour CIRe

Code: M86013. DESCATALOGADO

- > Échelle: 200 A/2000 A/20 kA
- > Longeur: 80 cm
- > N° Capteurs: 3 x FLEX 200..20kA 80
- > Rang mesure (A): 20 ... 200 A / 200 ... 2000 A / 2000 ... 20000 A
- > $I_{\Delta n}$ min.(A): 2
- > I min: 2 / 20 / 1000

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 Vca (IEC 61010)
Consommation	9 VA
Fréquence	50...60 Hz.
Tension nominale	100...400 Vca.
Courant minimum	0,01 x In

Alimentation en courant continu

Tension nominale	70...315 Vcc
------------------	--------------

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 53
Humidité relative (sans condensation)	95%
Température de stockage	-10...+65 °C
Température de travail	10...+50 °C

Règlementation

Certifications	UL, VDE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 60664-1, IEC 61010-1, IEC 62053-21, UL94, VDE 0110, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-4 , EN 55011 , EN 55022 , IEC 61000-6-2 , IEC 61000-4-2 , IEC 61000-4-3 , IEC 61000-4-4 , IEC 61000-4-5 , IEC 61000-4-8 , IEC 61000-6-1 , IEC 61000-4-11 , UNE-ENV 50141

Circuit de mesure de courant

Plage de mesure du courant de phase	(.../2V) 2,5...100% P.E. de l'étrier
Unités de mesure	Automatic scale change
Ratio de transformation	Transformer

Circuit de mesure de tension

Fréquence d'échantillonnage	45...65 Hz
Plage de mesure de la fréquence	45...65 Hz
Plage de mesure de la tension	45...65 Hz



KIT3 CIRe3-FLEX 200..20kA 80

Code: M86013.

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	0,82
------------	------

Précision de mesure

Mesure de courant de phase	0,5 % (voir erreur de mesure de la pince ampèremétrique)
Mesure d'énergie active (kWh)	1% (voir erreur de mesure des pinces ampèremétriques)
Mesure de la puissance active (kW)	1% (voir erreur de mesure des pinces ampèremétriques)
Mesure de tension de phase	0,5%