



212-ES7A-23B20, Compteur d'énergie monophasé.

Code: QBM85 DESCATALOGADO

> Tarifs: 3

> Change tariff input: Non

> Certification: IEC

> Communications: RS-485 (IEC 62056-21)

> N° relais: 1

> Classe (Active/Réactive): B (1) / 2

> Système: Monophasés> Mesure: Directe

> Rang mesure (V): 230 > Rang mesure (A): 5 (65)

> Quadrants: Abs.> Fréquence (Hz): 50

#### La description

Le compteur de facturation CIRWATT B102 est un compteur monophasé à usage résidentiel. Il dispose d'une certification CEI pour la facturation énergétique des utilisateurs finaux. Il offre une précision de classe 1 pour l'énergie active et de classe 2 pour l'énergie réactive, avec jusqu'à 3 tarifs programmables par communications RS-485 et port optique frontal.

Le compteur dispose d'un profil de charge avec plus de 400 jours de données, 12 heures limites de facturation et la possibilité d'enregistrer toute tentative d'intrusion ou de fraude dans un fichier spécial d'événements et de qualité de service.

Pour faciliter la lecture, ces compteurs disposent d'un display rétro-éclairé qui permet de lire facilement la consommation d'énergie électrique dans des endroits où l'éclairage est limité.

#### **Application**

Compteur d'énergie officiel par contrôle à l'écran ou par téléchargement de données par port optique.

En utilisant un port de communication RS-485 qui permet de connecter jusqu'à 32 compteurs sur le même bus pour télécharger les données à distance par modem GSM/3G ou routeur IP.

L'équipement dispose, selon la version, d'une entrée numérique pour le changement de tarif forcé, spécialement conçu pour des installations à double source d'approvisionnement, en accumulant en tarif 1 l'énergie de réseau et en tarif 2 l'énergie de la deuxième source en fonction de l'état de l'entrée numérique.

Par la sortie d'impulsions, selon la version, le compteur peut être intégré à des dispositifs LM pour la collecte d'impulsions qui permettent de centraliser les consommations énergétiques et de les envoyer à distance au système de gestion de données PowerStudio.



Page 1 sur 5





Compteur monophasé CIRWATT B102

Code: QBM85

## Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Tolérance	80 % 115 % Un
Consommation	< 2 W; < 10 VA
Fréquence	50 / 60 Hz
Tension nominale	230 V
Spécification de la batterie	
Garantie de performance	> 20 years @ 30 °C
Туре	Lithium
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	129 x 215 x 62 (mm)
Boîtier	DIN 43859
Caractéristiques environnementales	
Humidité relative (sans condensation)	95 % max.
Température de stockage	-40 +85 °C
Température de travail	-40 +70 °C
Circuit de mesure de tension	
Connexion	Asymétrique ou symétrique
Consommation	< 2 W; 10 VA
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Tension nominale	230 V
Circuit de mesure de courant	
Courant de référence (Iref)	5 A
Courant maximum	65 A
Courant mesure minimum	250 mA
Interface de communication optique	
Protocole	IEC 62056-21 mode C
Туре	Serial;bi-directional
Interface utilisateur	
Résolution d'affichage	jusqu'à 7 chiffres







Compteur monophasé CIRWATT B102

Code: QBM85

Mémoire

Capacité de mémoire

Jusqu'à 4 tarifs, profil de charge optionnel, 9600 enregistrements pour les profils







Compteur monophasé CIRWATT B102

Code: QBM85

	de charge			
Туре	FIFO			
Précision de mesure				
Mesure de l'énergie réactive (kvarh)	(kvarh) IEC 62053-21 (Class 2)			
Mesure d'énergie active (kWh)	Class 1 - IEC 62053-21 Class B - EN 50470			
Prestations				
Clôtures de facturation	15			
Communication série				
Protocole	IEC 62056-21			

RS-485 (IEC 62056-21)

#### CIRWATT B102

Compteur d'énergie monophasé.

Technologie / Type

CODE	TYPE	Communications	Sortie impulsions	Classe (Active/Réactive)	Rang mesure (V)	Rang mesure (A)	Quadrants	Change tariff input
CIRWAT	T B102							
QBMD3	212-ES7A-21B20	RS-485 (Modbus/RTU)	1	B (1) / 2	230	5 (65)	Abs.	0
QBMD5	212-ES7A-23B20	RS-485 (Modbus/RTU)	0	B (1) / 2	230	5 (65)	Abs.	0
QBMD7	212-ES7A-2EB20	RS-485 (Modbus/RTU)	0	B (1) / 2	230	5 (65)	Abs.	1

Ces modèles de compteurs ne sont pas certifiés MID.







Compteur monophasé CIRWATT B102

Code: QBM85

#### Dimensions Connexions





