



computer SMART III F6-12Vdc, Régulateurs automatiques d'énergie réactive pour manœuvre statique

Code: R13953.

> Relais alarme: Oui

> Communications: RS-485 > Rang mesure (V): 100...520

> I∆n (A): oui

> Tension alimentation (Vca): 100...520 Vca

> Nr passages: 6

> Courant entrada: .../5A | .../1A > Unité manoeuvre: EMB-2PH

La description

La mesure avec trois transformateurs de courant assure une lecture analogue à celle du compteur de la compagnie. Le régulateur d'énergie réactive computer SMART III Fast est le seul du marché qui ajoute à la mesure traditionnelle avec un seul transformateur de courant la possibilité de mesurer avec 3 transformateurs. Il intègre, en outre, les fonctions d'un analyseur complet de réseaux et le contrôle de courants résiduels de fuite.

Le **computer SMART III Fast** est un régulateur qui assure une excellente maintenance préventive, moyennant la programmation de ses alarmes et les options de test d'état des condensateurs, en offrant la supervision et la sécurité maximales dans son équipement de compensation.

Application

La connexion avec 1 ou 3 transformateurs que permet le **computer SMART III Fast** en fait le régulateur idéal dans toute installation, avec la possibilité de:

- O Changer de 1 à 3 transformateurs en cas de:
 - \circ Changements dans la pénalisation de réactive
 - O Changements dans les habitudes de consommation
 - o Importants déséquilibres dans le système.
- o Échanger le régulateur sur toute batterie
- Idéal sur toutes installations avec jusqu'à 4 cos φ objectifs, pour s'adapter à tout besoin de compensation (différentes plages horaires).
- o Permet son utilisation sur des équipements de compensation de Moyenne Tension.







Code: R13953.

Spécifications

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	10 15 VA
Fréquence	50 60 Hz
Tension nominale	100 520 V ~
aractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	144 x 144 x 71 (mm)
Boîtier	Plastique VO auto-extinguible
Fixation	Panneau
Poids (kg)	0,53
aractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 51 (avant), IP 31 (non monté)
Humidité relative (sans condensation)	5 95%
Température de stockage	-20 +70 °C
Température de travail	-10 +55 °C
Circuit de mesure de courant	
Catégorie d'installation	KAT III 300 V
Courant nominal (In)	/5A ó/1A
Plage de mesure du courant de phase	1 120 % In
Courant mesure minimum	50 mA
Circuit de mesure de tension	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Fréquence d'échantillonnage	45 65 Hz
Impédance d'entrée	660 kΩ
Plage de mesure de la fréquence	45 65 Hz
Plage de mesure de la tension	20300 V Ph-N , 35520 V Ph-Ph
Tension nominale	230 V Ph-N, 400 V Ph-Ph
Tension de mesure minimale (Vstart)	20 V F-N, 35 V F-F
Règlementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 61010, IEC 61326-1, Medidas conforme a : IEC 61557-12
nterface utilisateur	
LED	4 LED
	Capacitive, 5 keys







Code: R13953.

Type d'affichage	LCD Custom COG

_		
Fη	trées	numériques

Isolement entre entrée et sortie	Optoisolée
Quantité	2
Tyne	Contact sans potential

Mesure du courant de fuite (ID)

Courant secondaire nominal	0,003 A
Courant mesure minimum (Istart)	10 mA
Plage de mesure	0,01 1,5 A

Autres sorties numériques de transistor

Quantité	6
Туре	Tension de sortie (cc)
Courant maximum	20 mA
Tension maximale	12 ± 1 Vcc

Sorties de relais numériques

Quantité	2 (ventilador, alarma)
Courant maximum	1A
Tension maximale des contacts ouverts	1 kV
Durée de vie électrique	30×10^3 ciclos
Durée de vie mécanique	5x10 ⁶ cycles
Puissance de commutation maximale	2500 VA

Sorties numériques de transistor

Quantité	2
Туре	NPN
Sortie d'impulsions, courant maximum	50 mA
Tension maximale	24 Vcc

Précision de mesure

Mesure de courant de phase	0,5 % ± 1 chiffre
Mesure de l'énergie réactive (kvarh)	classe 1
Mesure de la puissance réactive (kvar)	1% ± 2 chiffres
Mesure d'énergie active (kWh)	classe 1
Mesure de la puissance active (kW)	0,5 % ± 2 chiffres
Mesure de tension de phase	0,5 % ± 1 chiffre

Communication série

Protocole	Modbus RTU	







Code: R13953.

Technologie / Type RS-485

computer SMART III-Fast

Régulateurs automatiques d'énergie réactive pour manœuvre statique

CODE	TYPE	Unité manoeuvre	Nr passages	Courant entrada
R13953.	computer SMART III F6-12Vdc	EMB-2PH	6	/5A /1A
R13964.	computer SMART III F12-12Vdc	EMB-2PH	12	/5A /1A
R13951.	computer SMART III Fast 6	EMF / EMB	6	/5A /1A
R13962.	computer SMART III Fast 12	EMF / EMB	12	/5A /1A







Code: R13953.

Dimensions Connexions







