



## CQ-46/60

CQ-46/60, Condensateurs triphasés de puissance pour basse tension.

Code: R2035L. DESCATALOGADO

> kvar 50 Hz: 60> kvar 60 Hz: 0> Fréquence (Hz): 50> Use voltage (V): 460

### La description

Les condensateurs parallélépipédiques CQ sont des condensateurs de type sec. Leur gamme couvre une large plage de puissances et de tensions aussi bien à 50 qu'à 60 Hz. Les processus de conception, de fabrication et d'essai employés permettent aux condensateurs parallélépipédiques d'afficher une grande longévité. Leurs 4 niveaux de protection interne (auto-régénération du fusible interne, couvercle de surpression et vermiculite) en font les condensateurs parallélépipédiques les plus sûrs du marché.

#### **Application**

Leur application est axée sur la compensation d'installations à charges fixes ou variables (batteries de condensateurs).







# CQ-46/60

Condensateurs triphasés de puissance pour basse tension.

Code: R2035L.

## Spécifications

Fréquence	50 ó 60 Hz
Caractéristiques électriques	
Surcharge permanente	1,3 ln
Pertes (W)	Diélectrique: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
Résistance de décharge	75 V / 3 min
Surtension	10 % 8 h sur 24 h 15 % jusqu'à 15 min sur 24 heures 20 % jusqu'à 5 min sur 24 heures 30 % jusqu'à 1 min sur 24 heures
Tolérance C	-5 +15 %
Tension	460 V
Tension d'isolement, circuit	3 / 15 kV
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	360 x 520 x 75 (mm)
Boîtier	Acier traité et peint en couleur RAL 3005
Fixation	Vertical. Distance minimale entre les condenseurs 4 cm
Ventilation	Naturelle ou forcée selon l'armoire
Poids (kg)	9,6
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 42 avec cache-bornes
Humidité relative (sans condensation)	80%
Température de travail	$T^{\rm e}$ classe C: moyenne journalière: 40 °C, moyenne annuelle: 30 °C, maximum: 50 °C, minimum: -40 °C
Règlementation	
Certifications	VDE 560
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 60831-1, IEC 70/7, UNE-EN 20827, UNE-EN 20010, BS 1650
Protection	
Type d'élément de coupe	Régénération diélectrique Fusible interne Système de surpression Vermiculite

### CQ-50 Hz

Condensateurs triphasés de puissance pour basse tension.

CODE	TYPE	kvar 50 Hz	kvar 60 Hz	Use voltage (V)	
400 Vca					







# CQ-46/60

Condensateurs triphasés de puissance pour basse tension.

Code: R2035L.

CODE	TYPE	kvar 50 Hz	kvar 60 Hz	Use voltage (V)
R2033C.	CQ-40/10	10	12.5	400
R2033D.	CQ-40/12,5	12.5	15	400
R2033E.	CQ-40/15	15	17.5	400
R2033F.	CQ-40/20	20	25	400
R2033G.	CQ-40/25	25	30	400
R2033H.	CQ-40/30	30	35	400
R2033J.	CQ-40/40	40	50	400
R2033K.	CQ-40/50	50	60	400
440 Vca				
R2034E.	CQ-44/15	15	17.5	440
R2034F.	CQ-44/20	20	25	440
R2034G.	CQ-44/25	25	30	440
R2034H.	CQ-44/30	30	35	440
R2034J.	CQ-44/40	40	50	440
R2034K.	CQ-44/50	50	60	440

