Page 1 sur 3





## **CMC 32 B**

CMC 32 B, Contacteur

Code: R281A8.

> Résistance de décharge: 1

> Fréquence (Hz): 50 / 60

> kvar 220-240V: 14

> kvar 400-440-480 V: 25

> kvar 500-550V: 30

> kvar 660-690 V: 35

> Tensión bobine (Vca): 230

#### La description

La série **CMC-B** est constituée par des contacteurs pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs. Avec un nombre élevé d'opérations et une haute résistance électrique qui en fait des contacteurs robustes et durables.

#### **Application**

Pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs de puissance.







# **CMC 32 B**

Contacteurs pour Condensateurs de puissance

Code: R281A8.

### Spécifications

Alimentation en courant alternatif			
Fréquence	50/60 Hz		
Tension nominale	220 690 V		
Caractéristiques électriques			
Cadence de manœuvre	100/h		
Courant de fonctionnement nominal	37 A (400 V)		
Tension / tolérance de la bobine	230 V / 0,85 1,1 Un		
Durée de vie électrique	200000 cycles		
Tension d'isolement, circuit	690 1000 V		
Caractéristiques mécaniques			
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	54.6 x 80 x 121.4 (mm)		
Poids (kg)	0,473		
Caractéristiques environnementales			
Degré de protection	IP 00		
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %		
Température de travail	-25 +55 °C		
Règlementation			
Règlementation  Certifications	VDE		
	VDE 2000		

### CMC B

Contacteurs CMC-B

TYPE	Fréquence (Hz)	kvar 220-240V	kvar 400-440-480 V	kvar 500-550V	kvar 660-690 V
male de fonctionneme	- h / l.u a\				550 050 1
	nt (kvar)				
CMC 7.5 B	50 / 60	5	7.5	9	11
CMC 12 B	50 / 60	6.7	12.5	15	18
CMC 20 B	50 / 60	11	20	24	30
CMC 32 B	50 / 60	14	25	30	35
CMC 40 B	50 / 60	20	30	35	40
CMC 75 B	50 / 60	29	50	60	70
CMC 85 B	50 / 60	32	60	70	80
CMC 150 D	50 / 60	45	80	100	115
	CMC 12 B  CMC 20 B  CMC 32 B  CMC 40 B  CMC 75 B  CMC 85 B	CMC 12 B 50 / 60  CMC 20 B 50 / 60  CMC 32 B 50 / 60  CMC 40 B 50 / 60  CMC 75 B 50 / 60  CMC 85 B 50 / 60	CMC 12 B 50 / 60 6.7  CMC 20 B 50 / 60 11  CMC 32 B 50 / 60 14  CMC 40 B 50 / 60 20  CMC 75 B 50 / 60 29  CMC 85 B 50 / 60 32	CMC 12 B 50 / 60 6.7 12.5  CMC 20 B 50 / 60 11 20  CMC 32 B 50 / 60 14 25  CMC 40 B 50 / 60 20 30  CMC 75 B 50 / 60 29 50  CMC 85 B 50 / 60 32 60	CMC 12 B 50 / 60 6.7 12.5 15  CMC 20 B 50 / 60 11 20 24  CMC 32 B 50 / 60 14 25 30  CMC 40 B 50 / 60 20 30 35  CMC 75 B 50 / 60 29 50 60  CMC 85 B 50 / 60 32 60 70









# **CMC 32 B**

Contacteurs pour Condensateurs de puissance

Code: R281A8.

