



CMC 150 D

CMC 150 D, Contacteur

Code: R281AH.

- > Résistance de décharge: 1
- > Fréquence (Hz): 50 / 60
- > kvar 220-240V: 45
- > kvar 400-440-480 V: 80
- > kvar 500-550V: 100
- > kvar 660-690 V: 115
- > Tensión bobine (Vca): 230

La description

La série **CMC-B** est constituée par des contacteurs pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs. Avec un nombre élevé d'opérations et une haute résistance électrique qui en fait des contacteurs robustes et durables.

Application

Pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs de puissance.



CMC 150 D

Contacteurs pour Condensateurs de puissance

Code: R281AH.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

| | |
|------------------|---------------|
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension nominale | 220 ... 690 V |

Caractéristiques électriques

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Cadence de manœuvre | 100/h |
| Courant de fonctionnement nominal | 116 A (400 V) |
| Tension / tolérance de la bobine | 230 V / 0,85 ... 1,1 Un |
| Durée de vie électrique | 100000 cycles |
| Tension d'isolement, circuit | 690 ... 1000 V |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 90 x 179 x 192 (mm) |
| Poids (kg) | 2,4 |

Caractéristiques environnementales

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Degré de protection | IP 00 |
| Humidité relative (sans condensation) | 5 ... 95 % |
| Température de travail | -25 ... +55 °C |

Règlementation

| | |
|--|-------------------------|
| Certifications | VDE |
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 2000 |
| Règlementation | IEC 60947-4-1, VDE 0660 |

CMC B

Contacteurs CMC-B

| CODE | TYPE | Fréquence (Hz) | kvar 220-240V | kvar 400-440-480 V | kvar 500-550V | kvar 660-690 V |
|--|-----------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| Puissance maximale de fonctionnement (kvar) | | | | | | |
| R281A5. | CMC 7.5 B | 50 / 60 | 5 | 7.5 | 9 | 11 |
| R281A6. | CMC 12 B | 50 / 60 | 6.7 | 12.5 | 15 | 18 |
| R281A4. | CMC 20 B | 50 / 60 | 11 | 20 | 24 | 30 |
| R281A8. | CMC 32 B | 50 / 60 | 14 | 25 | 30 | 35 |
| R281A1. | CMC 40 B | 50 / 60 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| R281A9. | CMC 75 B | 50 / 60 | 29 | 50 | 60 | 70 |
| R281A3. | CMC 85 B | 50 / 60 | 32 | 60 | 70 | 80 |
| R281AH. | CMC 150 D | 50 / 60 | 45 | 80 | 100 | 115 |



CMC 150 D

Contacteurs pour Condensateurs de puissance

Code: R281AH.
