



CMC 150 D

CMC 150 D, Contacteur

Code: R281AH.

- > Résistance de décharge: 1
- > Fréquence (Hz): 50 / 60
- > kvar 220-240V: 45
- > kvar 400-440-480 V: 80
- > kvar 500-550V: 100
- > kvar 660-690 V: 115
- > Tensión bobine (Vca): 230

La description

La série CMC-B est constituée par des contacteurs pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs. Avec un nombre élevé d'opérations et une haute résistance électrique qui en fait des contacteurs robustes et durables.

Application

Pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs de puissance.







CMC 150 D

Contacteurs pour Condensateurs de puissance

Code: R281AH.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif			
Fréquence	50/60 Hz		
Tension nominale	220 690 V		
Caractéristiques électriques			
Cadence de manœuvre	100/h		
Courant de fonctionnement nominal	116 A (400 V)		
Tension / tolérance de la bobine	230 V / 0,85 1,1 Un		
Durée de vie électrique	100000 cycles		
Tension d'isolement, circuit	690 1000 V		
Caractéristiques mécaniques Taille (mm) larg. x haut. x prof.	90 x 179 x 192 (mm)		
Poids (kg)	2,2		
Caractéristiques environnementales			
Degré de protection	IP 00		
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %		
Température de travail	-25 +55 °C		
Règlementation			
Certifications	VDE		
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000		
Règlementation	IEC 60947-4-1, VDE 0660		

CMC B

Contacteurs CMC-B

TYPE	Fréquence (Hz)	kvar 220-240V	kvar 400-440-480 V	kvar 500-550V	kvar 660-690 V
ximale de fonctionneme	ent (kvar)				
CMC 7.5 B	50 / 60	5	7.5	9	11
CMC 12 B	50 / 60	6.7	12.5	15	18
CMC 20 B	50 / 60	11	20	24	30
CMC 32 B	50 / 60	14	25	30	35
CMC 40 B	50 / 60	20	30	35	40
CMC 75 B	50 / 60	29	50	60	70
CMC 85 B	50 / 60	32	60	70	80
CMC 150 D	50 / 60	45	80	100	115
	CMC 7.5 B CMC 12 B CMC 20 B CMC 32 B CMC 40 B CMC 75 B CMC 85 B	ximale de fonctionnement (kvar) CMC 7.5 B 50 / 60 CMC 12 B 50 / 60 CMC 20 B 50 / 60 CMC 32 B 50 / 60 CMC 40 B 50 / 60 CMC 75 B 50 / 60 CMC 85 B 50 / 60	ximale de fonctionnement (kvar) CMC 7.5 B 50 / 60 5 CMC 12 B 50 / 60 6.7 CMC 20 B 50 / 60 11 CMC 32 B 50 / 60 14 CMC 40 B 50 / 60 20 CMC 75 B 50 / 60 29 CMC 85 B 50 / 60 32	ximale de fonctionnement (kvar) CMC 7.5 B 50 / 60 5 7.5 CMC 12 B 50 / 60 6.7 12.5 CMC 20 B 50 / 60 11 20 CMC 32 B 50 / 60 14 25 CMC 40 B 50 / 60 20 30 CMC 75 B 50 / 60 29 50 CMC 85 B 50 / 60 32 60	Kimale de fonctionnement (kvar) CMC 7.5 B 50 / 60 5 7.5 9 CMC 12 B 50 / 60 6.7 12.5 15 CMC 20 B 50 / 60 11 20 24 CMC 32 B 50 / 60 14 25 30 CMC 40 B 50 / 60 20 30 35 CMC 75 B 50 / 60 29 50 60 CMC 85 B 50 / 60 32 60 70





Page 3 sur 3





CMC 150 D

Contacteurs pour Condensateurs de puissance

Code: R281AH.

