



OPTIM 2-10,5-440, Batterie de condensateurs avec régulateur sans display

Code: R3Q771EN00000 DESCATALOGADO

- > Section câble (mm2): 6
- > Nr passages: 2
- > kvar (400 V): 8,5
- > kvar (440 V): 10,5
- > Interrupteur aut.(A): Inclus
- Interrupteur man.(A): -Composition: 3 + 7,5
- > Tension d'utilisation (V): 440
- > Montage: Mural

La description

Les batteries automatiques de condensateurs de la série OPTIM 2 sont des équipements conçus pour la compensation automatique de l'énergie réactive au sein de réseaux à charges variables et dans lesquels les variations de puissance sont de l'ordre des secondes. Elles fonctionnent par le biais de commandes par contacteurs.

Application

Alliée à sa haute technologie et robustesse, la simplicité d'installation de ce produit est telle que les batteries de la série OPTIM 2 constituent l'équipement idéal pour compenser l'énergie réactive au sein d'installations à charges variables.







Batteries automatiques de condensateurs

Code: R3Q771EN00000

Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Fréquence	50 Hz
Caractéristiques électriques	
Pertes (W)	< 0,5 W/kvar
Résistance de décharge	75 V / 3 min
Surtension	10 % 8 h sur 24 h 15 % jusqu'à 15 min sur 24 heures 20 % jusqu'à 5 min sur 24 heures 30 % jusqu'à 1 min sur 24 heures
Tension de manœuvre	Contacteurs : 230 V
Tension de renforcement	440 V
Tolérance C	-5% / 10 %
Tension	400 V (autres tensions sur demande)
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	362 x 500 x 166 (mm)
Boîtier	Thermoplastique. RAL 7035
Gestion thermique	Naturel ou forcé selon les options
Fixation	Vertical / Au mur
Poids (kg)	7
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 21
Humidité relative (sans condensation)	80%
Température de travail	T° classe D: moyenne journalière: 45 °C, moyenne annuelle: 35 °C, maximum: 55 °C, minimum: -50 °C
Circuit de mesure de courant	
Surcharge permanente	1,3 In
Ratio de transformation	In/0,25 A
Règlementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	1000 máx. (para altitud mayor prever siempre ventilación forzada)
Règlementation	IEC 60831-1, IEC 61921, IEC 60439
Prestations	
Composants	Régulateur d'énergie réactive, computer TWO, avec 2 sorties de relais
Optional	Autres fréquences, consulter.
Protection	
Type d'élément de coupe	Protection magnétothermique générale incorporée







Batteries automatiques de condensateurs

Code: R3Q771EN00000







Batteries automatiques de condensateurs

Code: R3Q771EN00000

Dimensions





