

EMK12-1050-440



EMK12-1050-440, Batteries automatiques de Condensateurs avec contacteur statique

Code: R47606. DESCATALOGADO

- > Section câble (mm²): 2x240 / 2x240
- > kvar (400 V): 868
- > kvar (440 V): 1050
- > Interrupteur aut.(A): 1250+800
- > Interrupteur man.(A): 1600+800
- > Composition: 50 + 10 x 100
- > Tension de service (V): 440

La description

Les batteries de condensateurs de la série **EMK** sont des équipements conçus pour la compensation d'énergie réactive sur des réseaux où les niveaux de charges sont fluctuants.

Les variations de puissance sont relativement rapides (de l'ordre de millisecondes) et, par conséquent, la manœuvre est réalisée au moyen de thyristors, lesquels sont connectés à une plaque de contrôle de tension, de telle sorte que la connexion et la déconnexion du condensateur soient réalisées avec une différence zéro de tension.

Grâce à ce système, les transitoires sont évités dans la connexion et la déconnexion des passages, permettant d'avoir une réponse immédiate aux fluctuations de charge.

Application

L'application habituelle serait réalisée sur des charges individuelles ou des installations où une réponse rapide de compensation est nécessaire (ex. équipements de soudure, moteurs pour élévateurs, ascenseurs, etc.)



EMK12-1050-440

Batteries automatiques avec système statique

Code: R47606.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	2360 x 1805 x 575 (mm)
Poids (kg)	362

Interruuteur et section de câble pour installations avec $U_n = 400$ V. En tout cas l'installateur devra confirmer qu'il respecte tout ce qui est établi dans le règlement de basse tension selon les particularités de chaque installation et typologie de câble.