



SVGm-3WF-100R-480, Générateur statique de réactif à technologie multi-niveaux

Code: R4P3R2.

> Filtre EMI: 1

> Système: 3 fils, 230...480 V

> kvar (230 V): 57,5

> kvar (400 V): 100

> kvar (440 V): 100

> kvar (480 V): 100

> Courant de phase: 145

> Tension d'utilisation (V): 480

#### La description

Les générateurs statiques de réactif **SVGm** de type armoire constituent la solution la plus précise pour compenser la puissance réactif, à la fois dans les systèmes triphasés non équilibrés et dans les installations de puissance réactif, que celle-ci soit inductive ou capacitive. Ils peuvent être utilisés aussi bien dans les installations triphasées industrielles que dans les installations commerciales ou de service et ne sont pas affectés par les harmoniques de l'installation. Il s'agit d'un appareil bénéficiant d'un plus grand niveau de sécurité et nécessitant très peu d'entretien. Dans cette série, les racks sont assemblés dans des armoires standard du marché, conçues pour faciliter leur installation.

Les fonctionnalités et fonctions installées sont les suivantes :

- Capacité de compensation de puissance réactif (inductive / capacitive) de 30 à 100 kvar (3W) et 20 à 69 kvar (4W) par armoire.
- Dimensions réduites du module de type rack 100 kvar (3W) et 69 kvar (4W), pour une installation facile dans des armoires standard.
- O Plage multiple de tension et de fréquence (50 / 60 Hz).
- o Immunité contre les courants harmoniques.
- $\circ~$  Plage de cos  $\phi$  de 0,7 inductif... 1... 0,7 capacitif.
- Surveillance des opérations via Web.
- o Protection contre les courts-circuits à l'intérieur.

Si des capacités de compensation réactif supérieures sont requises, vous pouvez connecter jusqu'à 100 périphériques en parallèle.

### **Application**

Solution idéale pour les charges individuelles ou les installations disposant d'un grand nombre de charges monophasées et triphasées, qu'elles soient inductives ou capacitives. Mais également pour les installations où la charge fluctue sur de courtes périodes. Les charges typiques concernent les ponts roulants, les dispositifs de soudage, les ascenseurs, les entraînements de forage / concassage, les centres de données.







Générateur statique de réactif à technologie multi-niveaux

Code: R4P3R2.

## Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Consommation	2070 W (Consumo máximo)
Fréquence	50 / 60 Hz ± 5 %
Tension nominale	208 480 V~ F-F (± 10 %)
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	482.5 x 263 x 714.5 (mm)
Bruit (dB)	< 60 dBA
Poids (kg)	55
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP20
Température de stockage	-20 +50 °C
Température de travail	-10 +45 °C
Caractéristiques électriques	
Courant de phase maximum	145 A (RMS)
Système terrestre	TN, TT
Circuit de mesure de courant	
Consommation	1,5 VA por transformador
Ratio de transformation	Transformateur: 5/5A 5000/5A
Règlementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	3000 (2000 m sin limitar prestaciones)
Règlementation	IEC 61000-6-4, UNE-EN 55011, IEC 61000-6-2, IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC 60721-3-3 (Indoor conditioned)
Prestations	
Compensation de la puissance réactive	Sélectionnable : 0,7 inductif 1 0,7 capacitif
Filtrage / Temps de réponse	<100 μs
Montage en parallèle	Jusqu'à 100 appareils de calibre différent. Connexion des transformateurs uniquement dans l'unité maître.

#### SVGm

Générateur statique de réactif à technologie multi-niveaux, 50 / 60 Hz.

CODE TYPE	TYPE	Suctàmo	kvar (230	kvar (400	kvar (440	kvar (480	kvar (500	kvar (690	Courant
CODE	IIFE	Système	V)	V)	V)	V)	V)	V)	de phase







Générateur statique de réactif à technologie multi-niveaux

Code: R4P3R2.

CODE	TYPE	Système	kvar (230 V)	kvar (400 V)	kvar (440 V)	kvar (480 V)	kvar (500 V)	kvar (690 V)	Courant de phase
3 fils 480	V, armoire montage sur m	nur (mural)							
R4P3M0.	SVGm-3WF-30M-480	3 fils, 230480 V	17,4	30	30	30	-	-	44
R4P3M6.	SVGm-3WF-075M-480	3 fils, 230480 V	43,1	75	75	75	-	-	110
R4P3M2.	SVGm-3WF-100M-480	3 fils, 230480 V	57,5	100	100	100	-	-	145
4 fils 400	V, armoire montage sur m	nur (mural)							
R4P4MA.	SVGm-4WF-020M-400	4 fils, 230400 V	12	20,7	-	-	-	-	30
R4P4ML.	SVGm-4WF-050M-400	4 fils, 230400 V	30	51,7	-	-	-	-	75
R4P4MC.	SVGm-4WF-069M-400	4 fils, 230400 V	40	69	-	-	-	-	100
3 fils 480	V, armoire montage au se	ol							
R4P3F2.	SVGm-3WF-100C-480	3 fils, 230480 V	57,5	100	100	100	-	-	145
R4P3F3.	SVGm-3WF-200C-480	3 fils, 230480 V	115	200	200	200	-	-	290
R4P3F4.	SVGm-3WF-300C-480	3 fils, 230480 V	172,5	300	300	300	-	-	435
R4P3F5.	SVGm-3WF-400C-480	3 fils, 230480 V	230	400	400	400	-	-	580
3 fils 690	V, armoire montage au se	ol							
R4P5F2.	SVGm-3WF-100C-690	3 fils, 500 690 V	-	-	-	-	72	100	84
R4P5F3.	SVGm-3WF-200C-690	3 fils, 500 690 V	-	-	-	-	144	200	168
R4P5F4.	SVGm-3WF-300C-690	3 fils, 500 690 V	-	-	-	-	216	300	210
R4P5F5.	SVGm-3WF-400C-690	3 fils, 500 690 V	-	-	-	-	288	400	280
4 fils 400	V, armoire montage au se	ol							
R4P4FC.	SVGm-4WF-069C-400	4 fils, 230400 V	40	69	-	-	-	-	100
R4P4FD.	SVGm-4WF-138C-400	4 fils, 230400 V	80	138	-	-	-	-	200
R4P4FE.	SVGm-4WF-207C-400	4 fils, 230400 V	119,1	207	-	-	-	-	300
R4P4FF.	SVGm-4WF-276C-400	4 fils, 230400 V	-	276	-	-	-	-	400
4 fils 550	V, armoire montage au se	ol							
R4P6FG.	SVGm-4WF-067C-550	4 fils, 440 550 V	-	-	53	58	-	-	70
R4P6FH.	SVGm-4WF-134C-550	4 fils, 440 550 V	-	-	106	116	-	-	140
R4P6FJ.	SVGm-4WF-201C-550	4 fils, 440 550 V	-	-	159	174	-	-	210
R4P6FK.	SVGm-4WF-268C-550	4 fils, 440 550 V	-	-	212	232	-	-	280
Module ra	ack								
R4P3R2.	SVGm-3WF-100R-480	3 fils, 230480 V	57,5	100	100	100	-	-	145
R4P4RC.	SVGm-4WF-069R-400	4 fils, 230400 V	40	69	-	-	-	-	100

Tous les équipements sont équipés de filtres EMI intégrés







Générateur statique de réactif à technologie multi-niveaux

Code: R4P3R2.

### Connexions



