



OPTIM FRF-37,5-440

OPTIM FRF-37,5-440, Condensateurs fixes avec réactance de rejet de P=7 %

Code: R5X370.

- > Section câble (mm²): 16
- > kvar (400 V): 31
- > kvar (440 V): 37,5
- > Tension d'utilisation (V): 440

La description

Les condensateurs avec filtres de rejet **FRF / FRM** sont des dispositifs à une étape conçus pour la compensation de l'énergie réactive dans les moteurs et les transformateurs où les niveaux de charge sont constants, le contenu en harmoniques est élevé et où il existe des risques de résonance. Ils comprennent :

- **FRF** : protection générale par fusible de type NH-00 à haut pouvoir de coupure (HPC) pour le condensateur.
- **FRM** : protection magnétothermique générale du condensateur.

Application

Son application est essentiellement axée sur la compensation des transformateurs et des moteurs. En général, pour la compensation d'installations à charges constantes et pour lesquelles le contenu en harmoniques de réseau est élevé.



OPTIM FRF-37,5-440

Condensateur fixe à réactances de réjection de P=7 %

Code: R5X370.

Spécifications

Caractéristiques électriques

Tension de renforcement	440 V
Tolérance C	±10 %

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	650 x 1060 x 420 (mm)
Poids (kg)	82

Caractéristiques environnementales

Humidité relative (sans condensation)	80%
---------------------------------------	-----

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000 m
--	--------



OPTIM FRF-37,5-440

Condensateur fixe à réactances de réjection de P=7 %

Code: R5X370.

OPTIM FRF

Condensateurs fixes avec réactance de rejet de P=7 % (fres=189 Hz), 50 Hz

CODE	TYPE	kvar (400 V)	kvar (440 V)	Section câble (mm ²)
R5X350.	OPTIM FRF-25-440	21	25	10
R5X370.	OPTIM FRF-37,5-440	31	37,5	16
R5X380.	OPTIM FRF-50-440	42	50	25
R5X390.	OPTIM FRF-60-440	50	60	35
R5X3A0.	OPTIM FRF-75-440	62	75	50
R5X3B0.	OPTIM FRF-100-440	83	100	70

Voir composants condensateurs CFB et réactances RZ / RBZ dans la section Condensateurs et réactances pour Basse Tension. Section de câble pour installations avec Un= 400 V. En tout cas l'installateur devra confirmer qu'il respecte tout ce qui est établi dans le règlement de basse tension selon les particularités de chaque installation et typologie de câble.



OPTIM FRF-37,5-440

Condensateur fixe à réactances de réjection de P=7 %

Code: R5X370.

Dimensions

